

Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά αυτού του προηγμένου διακόπτη δεδομένων με σύνδεση USB 2.0. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να έχετε οικονομία ΚΟΣΤΟΥΣ, ΧΩΡΟΥ και ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ακόμη να επιτύχετε υψηλή ΑΥΞΗΣΗ της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Με τη χρήση του προηγμένου διακόπτη USB μπορούν από κοινού τέσσερις υπολογιστές να έχουν πρόσβαση σε έναν εκτυπωτή USB ή σε μια συσκευή τύπου USB 2.0.

Η ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών υπολογιστών σε μια συσκευή USB 2.0 δεν είναι δυνατή. Οι περισσότεροι νέοι Η/Υ διαθέτουν από 2 έως 4 ενσωματωμένες θύρες USB 2.0, μέσω των οποίων μπορούν να συνδεθούν πολλές συσκευές τύπου USB. Εξ αιτίας του υψηλού κόστους των συσκευών USB είναι επιθυμητή η δυνατότητα χρήσης μιας συσκευής από πολλούς υπολογιστές, χωρίς να χρειάζεται η διαρκής σύνδεση και αποσύνδεση τους κατά τη λειτουργία. Με τη χρήση του προηγμένου διακόπτη δεδομένων USB 2.0 αυτό το βήμα καθίσταται περιττό, ώστε να μειώνεται αισθητά ο κόπος κατά την κοινή χρήση συσκευών USB από πολλούς υπολογιστές.

Εκτός από ένα διακόπτη δεδομένων USB 2.0 η συσκευή διαθέτει και μια λειτουργία πλήκτρου «Hotkey» κατάλληλη για συμβατούς Η/Υ τύπου IBM. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να απαιτήσει τη σύνδεση USB κατευθείαν από τον υπολογιστή του χωρίς να πρέπει να μετακινηθεί.

Επιπλέον ο προηγμένος διακόπτης USB 2.0 υποστηρίζει την επέκταση των υπάρχοντων συνδέσεων USB 2.0 μέσω ενός διανομέα USB 2.0.

Χαρακτηριστικά

- Κοινή χρήση ενός εκτυπωτή USB ή επίσης μιας συσκευής USB 2.0 από τέσσερις υπολογιστές
- Συμβατότητα USB 2.0 και 1.1
- Υποστήριξη για διεπαφές USB τύπου EHCI, UHCI και OHCI
- Υποστήριξη για λειτουργία τροφοδοσίας διαύλου USB
- Εύκολη εναλλαγή της σύνδεσης USB μεταξύ διαφόρων υπολογιστών με το διακόπτη ή τη λειτουργία πλήκτρου «Hotkey»
- Εύκολη εναλλαγή της σύνδεσης USB μεταξύ διαφόρων συστημάτων iMAC ή SUN Micro με το διακόπτη
- Το μήκος καλωδίου μεταξύ υπολογιστή και διακόπτη USB καθώς και μεταξύ διακόπτη USB και συσκευής USB πρέπει να είναι το πολύ 1,8 m
- Κοινή χρήση ακριβών περιφερειακών συσκευών USB όπως μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) ή ανάγνωσης/εγγραφής (CDRW), προσαρμογέα δικτύου W-LAN, προσαρμογέα Bluetooth, IRDA, σταθμών USB, μονάδων USB-Zip, ανάγνωσης καρτών USB, γεφυρών USB/USB καθώς και προσαρμογέων USB/Ethernet ή άλλου τύπου USB
- Εύκολη επέκταση των συνδέσεων USB ή προσθήκη ενός διανομέα USB με 4 ή 7 υποδοχές, ώστε να υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες σύνδεσης συσκευών USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αρ. μοντέλου: Διακόπτης USB 2.0 με 2 υποδοχές

Διακόπτης δεδομένων USB 2.0	1 τμχ.
Οδηγίες χρήσης	1 τμχ.

Διάγραμμα σύνδεσης



Παρουσίαση καλωδίου Καλώδιο USB A-B



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου	Διακόπτης USB 2.0 με 2 υποδοχές
Υποδοχές Η/Υ	2
Υποδοχές συσκευών USB	1
Τύπος σύνδεσης Η/Υ	Θηλυκό βύσμα USB (τύπου B)
Τύπος υποδοχών συσκευών USB	Θηλυκό βύσμα USB (τύπου A)
Επιλογή συσκευών USB	Διακόπτης (για PC/MAC/SUN) Λειτουργία HotKey (μόνο για PC)
Φωτοδίοδοι σύνδεσης Η/Υ	2
Μήκος καλωδίου (m)	1,8
Ηλεκτρική τροφοδοσία USB	Τροφοδοσία διαύλου
Τροφοδοτικό	Χωρίς
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C
Εκπομπή	CE, FCC, C-Tick
Σχετική υγρασία	0-80% χωρίς συμπύκνωση
Περιβλημα	Πλαστικό
Διαστάσεις (mm)	84(Μ) x 65(Π) x 27(Υ)
Βάρος (g)	75g

Λυχνίες ελέγχου (LED)

Πάνω στο περίβλημα υπάρχουν τέσσερις λυχνίες ελέγχου (LED):

1. Αν ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με μια από τις υποδοχές USB της συσκευής, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία. Δεν μπορούν να ανάβουν ταυτόχρονα πολλές λυχνίες ελέγχου.
2. Όταν μια λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει πως είναι σε εξέλιξη μια εξομοίωση συσκευής USB ή μια αναζήτηση USB-Host για τον Η/Υ.

Χρήση

Ενεργοποίηση του διακόπτη δεδομένων:

Ο διακόπτης τροφοδοτείται ηλεκτρικά μέσω του Η/Υ. Κατά την ενεργοποίηση ενός υπολογιστή, η συσκευή USB συνδέεται πρώτα με αυτόν.

Διακόπτης:

Αν πιέσετε το πλήκτρο στο διακόπτη USB και το κρατήσετε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή USB συνδέεται με τον επόμενο υπολογιστή στη σειρά.

Έλεγχος «Hotkey»:

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Hotkey», ο χρήστης δε χρειάζεται να σηκωθεί από τη θέση του για να πατήσει το πλήκτρο του διακόπτη. Έτσι μπορείτε να εξοικονομείτε χρόνο ώστε η εργασία να γίνεται πιο αποτελεσματικά. Για να αποκτήσετε την πρόσβαση στη συσκευή USB πιέστε δύο φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο «SCROLL».



+



= Αίτηση χρήσης της συσκευής USB

Αν η σύνδεση του τελικού Η/Υ δεν είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει για αυτό το βήμα να πιέσετε το πλήκτρο διακόπτη πάνω στη συσκευή. Επειδή η λειτουργία «Hotkey» δεν υποστηρίζεται από υπολογιστές τύπου Macintosh ή Sun Microsystems, η αλλαγή συσκευής σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μόνο μέσω του πλήκτρου του διακόπτη.

Επισήμανση: Ενόσω αναβοσβήνει μια λυχνία ελέγχου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Hotkey». Περιμένετε μέχρι που η λυχνία ελέγχου (LED) να ανάβει συνεχώς.

Επισήμανση: Αν ένας Η/Υ περάσει σε λειτουργία αναμονής (Standby), η λειτουργία «Hotkey» επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού πρώτα ο υπολογιστής επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

Επισήμανση: Κατά την αλλαγή της σύνδεσης σε συσκευές αποθήκευσης USB (όπως μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) ή ανάγνωσης/γραφής (CDRW)) θα πρέπει πριν την αλλαγή να προσέξετε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάγνωσης ή εγγραφής.

Εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού

Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε αν είναι απενεργοποιημένες όλες οι περιφερειακές συσκευές και ο υπολογιστής.

1. Συνδέστε το βύσμα B του καλωδίου USB A-B στην υποδοχή της συσκευής του διακόπτη και το βύσμα A στην αντίστοιχη υποδοχή του υπολογιστή.
2. Κατόπιν συνδέστε το βύσμα A του καλωδίου USB της εκάστοτε συσκευής USB με την υποδοχή USB της συσκευής του διακόπτη.
3. Ενεργοποιήστε τον Η/Υ σας.