

Przełącznik Scart AV-100S

Instrukcja obsługi

Proste i szybkie podłączenie kabli. Nie trzeba już tracić czasu na ciągłe przekładanie i przełączanie kabli, gdy chcemy nagrać ulubiony program. Wystarczy przełącznik AV-100S, dzięki któremu podłączysz wszystkie urządzenia do jednego telewizora.

Przełącznik AV-100S umożliwia nagrywanie programów z tunera SAT i jednocześnie pozwala oglądać program telewizyjny odbierany ze zwykłej anteny naziemnej. Wystarczy użyć przełącznika, aby ponownie odbierać program z anteny SAT lub oglądać film wideo. Cztery gniazda Scart i dwa Cinch dają użytkownikowi nieskończenie wiele możliwości połączeń i kombinacji.

Zastosowanie:

Przełącznik AV-100S, stereo umożliwia podłączenie przez trzy gniazda Scart trzy urządzenia oraz podłączenie do telewizora również przez gniazdo Scart. Przegrywanie odbywa się w następującej kolejności: z wyjścia B lub C na A. Dodatkowy przełącznik do podglądu wyjść A, B i C. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia wieży stereo przez gniazda Cinch.

Podłączyć wideo, na które będzie nagrywany program do przełącznika za pomocą kabla Scart do gniazda A.

Tuner SAT, dekodery, odtwarzacz DVD, drugi magnetowid, kamerę, konsolę gier podłączyć do jednego z pozostałych wejść.

Ustawić TV na opcję AV.

Na magnetowidzie, na którym będzie przeprowadzane nagrywanie ustawić wyjście liniowe.

Przyciskiem VIEW wybrać odpowiednie gniazdo A, B lub C.

Aby wybrać, którąś z opcji przegrywania na magnetowid podłączony do wejścia Scart A należy wybrać jedną z opcji RECORD B do A, lub RECORD C do A. Aby wyłączyć tę opcję wystarczy delikatnie przycisnąć jeden z tych przycisków B-A, C-A, a same odskoczą.

Aby za pomocą przełącznika AV-100S przetwarzać sygnały RGB wystarczy przycisnąć przycisk RGB na pozycję ON, jeżeli nie ustawić OFF.

Przełącznik AV-100S przetwarza sygnały: VIS, VIS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, Hi8 i RGB.

Gniazda Cinch

Gniazda Cinch umożliwiają podłączenie drugiego telewizora lub magnetowidu. Na przełączniku znajdują się również gniazda Cinch umożliwiające podłączenie wierzchy HiFi i przekaz dźwięku z TV na wieżę stereo. Gniazda Cinch „1” połączone są z wyjściem TV/Monitor, a gniazda Cinch „2” z wyjściem A/VCR. Dzięki temu dźwięk podczas przegrywania można niezależnie od siebie odtwarzać.

Wymiary: 14 cm x 15 cm x 5 cm
Waga: 300 g