

Installation von 44669 unter Win2000.

Karte einstecken (es wird Rpti EP 401 Netzwerkkarte) erkannt.

-weiter- Alle bekannte Treiber anzeigen – weiter- Novell/Anthem auswählen = Modell Ne 2000 Kompatibel

-weiter- Fehlermeldung (Es wird empfohlen abubrechen....möchten Sie weitermachen) –JA- Gerät erkannt unter NE-2000 Kompatibel –weiter- Es kommt Fehlermeldung Code 10 keine Ressourcen zugeordnet –Fertigstellen-.

Unterm Gerätemanager Netzwerkkarte Ne2000 auswählen -.Eigenschaften- davon Anzeigen lassen. –Ressourcen- auswählen und -Manuell konfigurieren- -Automatische Konfiguration- ausschalten (Basisadresse ändern) IRQ auswählen (2,3,4,5,10,11,12,15) einer dieser wo keine Konflikte anzeigt.

Jetzt muß noch der E/A Bereich eingestellt werden (300,320,340,360) einer der keine Konflikte mit anderen Geräten anzeigt. -OK- Ressourcen übernehmen –Ja- neu starten –Ja- Nach Neustart!

Jetzt müßte die Karte im Gerätemanager ohne Ausrufezeichen vorhanden sein.