

Softwareinstallation

Installation unter Windows XP

Nachdem der Rechner gestartet hat schließen Sie das USB Floppy Laufwerk an. Die benötigten Treiber werden automatisch installiert.

Wichtige Hinweise für Windows XP:

Um das Laufwerk im Betrieb zu entfernen doppelklicken Sie immer auf das Symbol „**Hardware sicher entfernen**“ (Symbol mit einem kleinem grünen Pfeil) in der SYSTRAY (neben der Uhr) und wählen das SMSC Diskettenlaufwerk (USB) aus ⇒ Beenden ⇒ OK. Jetzt erscheint die Meldung Hardware kann jetzt entfernt werden ⇒ Schließen. Nun kann das USB Floppy Laufwerk entfernt werden.

Ob das Laufwerk ordnungsgemäß installiert wurde können Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Geräte-Manager** nachsehen (u.U. müssen Sie auf „**Zur klassischen Ansicht wechseln**“ klicken um das Icon **System** zu sehen). Dort müssen folgende Einträge ohne gelben Ausrufezeichen vorhanden sein:

Diskettenlaufwerke

- SMSC USB FDC USB Device
USB Controller
- SMSC Diskettenlaufwerk (USB)

Installation unter Windows 2000:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber CD ein und schließen Sie das USB Floppy Drive an. Jetzt erscheint der „**Assistent für das Suchen neuer Hardware**“ ⇒ **Weiter**. Wählen Sie „**Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Wählen Sie nur „**Andere Quelle angeben**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter** ⇒ Geben Sie in dem jetzt erscheinenden Fenster „**D:\USBFDDWIN2K**“ ein (wobei **D:** u.U. durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerkes ersetzt werden muss) oder klicken Sie auf „**Durchsuchen...**“ und wählen Sie den oben angegebenen Ordner aus. ⇒ **OK** ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Kabel werden jetzt kopiert ⇒ **Fertig stellen**. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Wichtige Hinweise für Windows 2000:

Um das Laufwerk im Betrieb zu entfernen doppelklicken Sie immer auf das Symbol „**Hardware entfernen oder auswerfen**“ (Symbol mit einem kleinem grünen Pfeil) in der SYSTRAY (neben der Uhr) und wählen das USB-Floppy Drive aus ⇒ **Deaktivieren** ⇒ **OK**. Jetzt erscheint die Meldung „**Hardware kann jetzt entfernt werden**“ ⇒ **OK**. Nun kann das USB Floppy Laufwerk entfernt werden.

Ob das Laufwerk ordnungsgemäß installiert wurde können Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Geräte-Manager** nachsehen. Dort müssen folgende Einträge ohne gelben Ausrufezeichen vorhanden sein:

Diskettenlaufwerke

- High-Capacity-Diskettenlaufwerk
USB Controller
- USB FDD Controller(SMSC)

Installation unter Windows ME:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber CD ein und schließen Sie das USB Floppy Drive an. Jetzt erscheint der **Hardware-Assistent** und das Laufwerk wird als „**USB FDC GOLD-1.11**“ erkannt. Wählen Sie „**Position des Treibers angeben (Erweitert)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Markieren Sie jetzt nur „**Geben Sie eine Position an:**“ und geben „**D:\USBFDDWINME**“ ein (wobei **D:** u.U. durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerkes ersetzt werden muss) oder klicken Sie auf „**Durchsuchen...**“ und wählen Sie den oben angegebenen Ordner aus. ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Laufwerk werden jetzt kopiert. ⇒ **Fertig stellen**. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Wichtige Hinweise für Windows ME:

Um das Laufwerk im Betrieb zu entfernen doppelklicken Sie immer auf das Symbol „**Hardware entfernen oder auswerfen**“ (Symbol mit einem kleinem grünen Pfeil) in der SYSTRAY (neben der Uhr) und wählen das SMSC USB Floppy aus ⇒ Beenden ⇒ OK. Jetzt erscheint die Meldung Hardware kann jetzt entfernt werden ⇒ OK. Nun kann das USB Floppy Laufwerk entfernt werden.

Ob das Laufwerk ordnungsgemäß installiert wurde können Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **System** ⇒ **Geräte-Manager** nachsehen (u.U. müssen Sie auf „**zeigen Sie alle Optionen der Systemsteuerung an**“ klicken um das Icon **System** zu sehen). Dort müssen folgende Einträge ohne gelben Ausrufezeichen vorhanden sein:

Laufwerke

- SMSC
Universeller serieller Bus Controller
- SMSC USB Floppy

Installation unter Windows 98 SE:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber CD ein und schließen Sie das USB Floppy Drive an. Jetzt erscheint der **Hardware-Assistent** und das Laufwerk wird als „**USB FDC GOLD-1.11**“ erkannt. ⇒ **Weiter** ⇒ Wählen Sie „**Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)**.“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Markieren Sie jetzt nur „**Geben Sie eine Position an:**“ und geben „**D:\USBFDDWIN98**“ ein (wobei **D:** u.U. durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerkes ersetzt werden muss) oder klicken Sie auf „**Durchsuchen...**“ und wählen Sie den oben angegebenen Ordner aus. ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Laufwerk werden jetzt kopiert. ⇒ **Fertig stellen**. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Wichtige Hinweise für Windows 98SE:

Ob das Laufwerk ordnungsgemäß installiert wurde können Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **System** ⇒ **Geräte-Manager** nachsehen. Dort muss der folgende Eintrag ohne gelben Ausrufezeichen vorhanden sein:

Universeller serieller Bus Controller

- USB FDD Controller(SMSC)

Achtung: Möchten Sie das USB Floppy Drive mit einem anderen Betriebssystem verwenden als oben beschrieben wurde, überprüfen Sie bitte zuerst ob im Service-Bereich unter www.hama.de weitere Informationen oder Treiber zu diesem Produkt zur Verfügung stehen.