


00054836
(DIR3600MBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio



Digitalradio





Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

 **Technical data / Műszaki adatok**

Radio Receiver/ Rádióvevő	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓
Connectivity/ Összeköthetőség	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play & Charge 5V --- 1A), Bluetooth Standard (4.0)				
Display/ Képernyő	3.2" (8.13 cm) Colour TFT				
Encryption/ Kódolás	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Speaker/ Hangszóró	3"	40 W RMS (2x 20 W)			
Subwoofer	4"	30 W RMS			
Impedance/ Impedancia	6 Ohm Speaker		75 Ohm Antenna		
Power input/ Árambemenet	110-240 V ~ 50-60Hz				
Frequency range/ Frekvenciatartomány	DAB/DAB+: 174-240 MHz		FM: 87.5-108 MHz		
Sensitivity/ Érzékenység	DAB/DAB+: -97 ~ 99 dBm		FM: -105 ~ 109 dBm		
Power Consumption/ Áramfelvétel	Operation/ Használat	max. 90 W	Standby/ Készenlét	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)	
Input & Output/ Csatlakozók	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Optical Out, USB				
Presets/ Kedvencek	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	
Codec/ Formátumok	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG- DASH	UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC	DAB: MP2, AAC	USB Stick: MMP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV	
UI Languages/ A felhasználói felület nyelvei	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak				
Package Content/ A csomagolás tartalma	DIR3600MBT, Power Cord, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna				
Dimension (WxDxH)/ Méret (sz x ma x mé)	380 x 255 x 155 mm				
Weight/ Súly	5800 g				





Kezelőelemek és kijelzők

A: A rádió elülső oldala		
1	[VOLUME/ POWER]	Forgatás: Hangerő- szabályozás Megnyomás: Be-/ kikapcsolás
2	[	Közvetlen hozzáférés a menühöz
3	[	Kedvencek felsorolása/ mentése
4	[	Kiegészítő információk lehívása
5	[M]	Üzem módváltás (internetrádió, Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in)
6	[	Home
7	[	Vissza egy menüszinttel
8	[ENTER/ NAVIGATE]	Forgatás: Kiválasztás Megnyomás: Megerősítés
9		LED
10		Infravörös érzékelő
11		2,8" Colour TFT

B: A rádió hátoldala		
12		Hálózati tápkábel
13		LED-kapcsoló (ON/OFF)
14		kapcsoló
15		AUX IN aljzat
16		Fejhallgató csatlakozása
17		LINE OUT aljzat
18		Optikai kimenet
19		USB csatlakozás
20		Antenne*

Hivatkozás

* Ez a rádió cserélhető antennával rendelkezik. Használhat egy aktív vagy egy passzív antennát, amely egy koaxiális csatlakozóval rendelkezik.

C: Távirányító		
1	[]	Be-/ kikapcsolás △ Megnyomás [volume -/+]/ []
2	[]	Némítás
3	[IR]	Közvetlen hozzáférés az Internetrádió üzemmódhoz △ [mode]
4	[DAB]	Közvetlen hozzáférés a DAB üzemmódhoz △ [mode]
5	[FM]	Közvetlen hozzáférés az FM üzemmódhoz △ [mode]
6	[AUX]	Közvetlen hozzáférés az Aux üzemmódhoz △ [mode]
7	[]	Háttérvilágítás beállítása
8	[MEDIA]	Közvetlen hozzáférés a Zenelejátszó üzemmódhoz △ [mode]
9	[MODE]	Üzemmódváltás (internetrádió, Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in) △ [mode]
10	[]	Hangszínszabályzó beállítása
11	[ALARM]	Hangszínszabályzó beállítása △ [alarm]
12	[SLEEP]	Szundító funkció beállítása
13	[SNOOZE]	Szundítás aktiválása
14	[MENU]	Közvetlen hozzáférés a menühöz △ [menu]
15	[]	Előző szám (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
16	[]	Következő szám (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)

17	Navigációs gombok	▲ Fel / ▼ Le / ◀ Vissza egy menüsinttel △ [back] / ▶ Vissza egy menüsinttel △ Megnyomás [enter/ navigate]/[OK]
18	[OK]	Megerősítés △ Megnyomás [enter/navigate]
19	[]	Visszatekerés (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
20	[]	Előretekerés (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
21	Hangerőgom- bok [+]/[-]	Hangerő-szabályozás △ Forgatás [volume -/+]/ []
22	Navigációs gombok [+]/[-]	Kiválasztás a kedvenclistából
23	[]	Lejátszás elindítása/ leállítás (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in)
24	[]	Vissza egy menüsinttel △ [back]
25	Számgombok	Közvetlen hozzáférés a kedvencekhez/ kedvencek mentése
26	[FAVORITES]	Kedvencek felsorolása/ mentése
27	[INFO]	Kiegészítő információk lehívása △ [info]

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése	8
2. A csomag tartalma	8
3. Biztonsági előírások	8
4. Információk és megjegyzések üzembevétel előtt	9
4.1 LAN-kapcsolat (vezetékes hálózat)	9
4.2 WLAN/Wi-Fi-kapcsolat (vezeték nélküli hálózat)	9
5. Üzembevétel	9
5.1 Távirányító	9
5.2 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet	9
5.3. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók	10
5.4 Első beállítás	11
6. Főmenü/ módok	12
7. Internetrádió	13
7.1 Adókeresés	13
7.1.1 Keresés országok és régiók szerint	13
7.1.2 Műfaj szerinti keresés	13
7.1.3 Név szerinti keresés	14
7.1.4 Népszerű adók	14
7.1.5 Új adók	14
7.1.6 Helyi adók	14
7.2 Podcasts	15
7.2.1 Országok szerinti keresés	15
7.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák)	15
7.2.3 Név szerinti keresés	15
7.3 Név szerinti keresés	15
7.4 Kedvencek (helyi)	15
7.4.1 Kedvencek mentése	16
7.4.2 Kedvencek előhívása	16
7.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	16
8. Spotify	17
9. Zenelejátszó (UPNP, USB)	18
9.1 Külső tárolóeszköz (USB) lejátszása	18
9.2 Lejátszás számítógépről (streaming)	19
9.3 Hálózat lejátszása – közvetlen hozzáférés rádióin keresztül	19
9.4 Lejátszási listák lejátszása	20
9.5 Általános lejátszási opciók	20
10. DAB	21
10.1 Keresés/ automatikus keresés	21
10.2 Kézi adókeresés	21
10.3 Adólista	22
10.4 Adólista kiválogatása	22
10.5 Adólista törlése	22
10.6 Kedvencek	22
10.6.1 Kedvencek mentése	22
10.6.2 Kedvencek előhívása	23
10.6.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	23
10.7 DRC (Dynamic Range Control)	23
11. FM	24
11.1 Keresési beállítás	24
11.2 Automatikus adókeresés	24
11.3 Kézi adókeresés	24
11.4 Kedvencek	24
11.4.1 Kedvencek mentése	24
11.4.2 Kedvencek előhívása	25
11.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	25
11.5 Hangbeállítás	25
12. Kiegészítő bemenet	25
13. Bluetooth®	26
13.1 Első Bluetooth kapcsolat (párosítás)	26
13.2 Automatikus Bluetooth kapcsolat (sikerrel párosítást követően)	27
13.3 Bluetooth® kapcsolat való leválás	27
14. Szundító	27
15. Ébresztő	28
15.1 Beállítások	28
15.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása	28
15.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás	29
16. Rendszerbeállítások	29
16.1 Hangszínszabályzó	29
16.2 Internetbeállítások	30
16.2.1 Hálózati asszisztens	30
16.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN)	30
16.2.3 Vezetékes kapcsolat (LAN)	31
16.2.4 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása	31
16.2.5 Beállítások megjelenítése	32
16.2.6 Hálózati profilok eltávolítása	33
16.2.7 Hálózati kapcsolat megtartása	33
16.3 Időbeállítások	33
16.4 Nyelv	34
16.5 Gyári beállítás	34
16.6 Szoftver aktualizálása	35
16.7 Beállítási asszisztens	35
16.8 Info	35
16.9 Háttérvilágítás	36
16.10 AUX: Automatikus készenlét	36

17. UNDOK – minden egy kézben	36
17.1 Interfész/UNDOK kezdőképernyő felépítése	37
17.2 Az eszköz első beállítása UNDOK-kal	37
17.2.1 Eljárás iOS-felhasználók számára	37
17.2.2 Eljárás Android-felhasználók számára	38
17.3 Eszköz vagy csoport általános kezelése	38
17.4 Többhelyes csoportok létrehozása/kezelése	39
17.5 Többhelyes beállítás rádió	40
17.5.1 Általános információk	40
17.5.2 Csoport létrehozása	40
17.5.3 Részletek mutatása	40
17.5.4 Csoport klienseinek hozzáadása	40
17.5.5 Kliensek mutatása	40
17.5.6 Csoport elhagyása	40
17.5.7 Csoport törlése	40
17.6 Beállítások (Settings) és készlet	41
17.7 További funkciók (Zenelejátszó/Spotify)	41
18. Karbantartás és ápolás	41
19. Szavatosság kizárása	41
20. Szerviz és támogatás	42
21. Ártalmatlanítási előírások	42
22. Megfelelőségi nyilatkozat	42



Menüszerkezet

FŐMENÜ

INTERNETRÁDIÓ	Last listened
	Station list
	Rendszerbeállítások
	Főmenü
SPOTIFY	Rendszerbeállítások
	Főmenü
ZENELEJÁTSZÓ	Shared media
	USB playback
	My playlist
	Repeat play
	Shuffle
	Clear My playlist
	Prune servers
	Rendszerbeállítások
	Főmenü
DAB	Adólista
	Full scan
	Manual tune
	Prune invalid
	DRC
	DRC high
	DRC low
	DRC off
	Station order
	Alphanumeric
	Ensemble
	Valid
	Slide Show
	Kép/Szöveg
	Teljes kép
	Rendszerbeállítások
	Főmenü
FM	Keresési beállítás
	Hangbeállítás
	Rendszerbeállítások
	Főmenü
AUXILIARY INPUT	Rendszerbeállítások
	Főmenü
BLUETOOTH®	Verbindung trennen
	Rendszerbeállítások **
	Főmenü*
SZUNDÍTÓ	
ÉBRESZTŐ	Ébresztő 1
	Ébresztő 2



RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK**

Hangszínszabályzó	Normal				
	Flat				
	Jazz				
	Rock				
	Soundtrack				
	Classic				
	Pop				
	News				
	My EQ				
	My EQ profile setup				
Bass					
	Treble				
Network	Network wizard				
	PBC Wlan setup				
	View settings				
	Manual settings				
		Wired			
		Wireless			
	NetRemote PIN Setup				
	Network profile				
	Keep network connected				
	Time/Date	Set Time/Date			
Auto update					
		Update from DAB			
		Update from FM			
		Update from internet			
		No Update			
Set format					
Set timezone					
Daylight savings					
Language					
Factory Reset					
Software update					
Auto-check setting					
	Check now				
Beállítási asszisztens					
Információk					
Háttérvilágítás					
Üzem mód		High			
		Medium			
		Low			
	Készletléti üzemmódban		Timeout (sek)		
				Off	
				10 sec	
				30 sec	
			60 sec		
		Displaybeleuchtung		High	
				Medium	
			Low		
			Off		
Szundító Mode					



		High
		Medium
		Low
		Off
Multiroom		
	Részletek mutatása	State
		Group
	Csoport létrehozása	
	Csoport klienseinek hozzáadása	
	Kliensek mutatása	
	Csoport elhagyása	
	Csoport törlése	
Színséma		
AUX: Automatikus készenlét		



Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta! Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése

Áramütés veszélye

Ez a szimbólum a termék azon nem szigetelt részeinek megérintésére vonatkozó veszélyre utal, amelyek olyan szintű veszélyes feszültségen lehetnek, ami miatt áramütés veszélye áll fenn.

Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- Digitális rádió DIR3600MBT
- Teleszkópos antenna koaxiális csatlakozóval
- Távirányító
- 2x AAA elem
- Rövid útmutató/ Kezelési útmutató
- Spotify Connect szórólapp

3. Biztonsági előírások

- A termék magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.
- Védje a terméket szennyeződés, nedvesség és túlmelegedés elől, és azt csak száraz helyiségben használja.
- Ez a termék, mint minden elektromos termék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban szereplő teljesítményhatárokon kívül.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
- Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.

Áramütés veszélye

- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne használja a terméket, ha az AC-adapter, az adapterkábel vagy a hálózati kábel megsérült.
- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizonnyal illetékes szakemberre.

Figyelmeztetés - elemek

- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polarítására (+ és - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az elemek kifolyásának vagy felrobbanásának veszélye áll fenn.
- Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú vagy más gyártótól származó elemeket.
- Távolítsa el az elemeket azon termékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használ.
- Ne zárja rövide az elemeket.
- Ne tölts fel az elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemeket gyermekek számára elzárt helyen tárolja.



4. Információk és megjegyzések üzembevétel előtt

Hivatkozás

Az UNDOK-App részletes leírását és a teljes funkcionalitást az UNDOK-Guide-ban találja:



www.hama.com -> 00054836 -> Downloads

Megjegyzés – Vétel optimalizálása

- Ennek a terméknek antenna csatlakozója van, amely lehetővé teszi az aktív vagy passzív antenna használatát. A csatlakoztatás koaxiális F csatlakozóval történik.
- A termékhez passzív teleszkópos antennát mellékelnek, amely lehetővé teszi a DAB, DAB+ és FM vételt. Az optimális vételi teljesítmény érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy az antennát teljes mértékben ki kell csúsztatni és függőleges irányba kell állítani.
- Ha szükséges, tesztelni kell a különböző helyszíneket annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen a vétel.

Hálózati kapcsolat/ internetkapcsolat előkészítése

Ezt a rádiót rákapcsolhatja egy helyi hálózatra, és így hozzáférhet az otthoni szerverhez vagy más engedélyezési forráshoz. Az internetrádió fogásához vagy a nem helyi mentett médiatartalmak (adatfolyam – pl. Spotify Connect) eléréséhez ezenkívül a hálózatban még internetkapcsolat is szükséges.

Hivatkozás

A vezetékes kapcsolat stabilabb, mint a WLAN-kapcsolat. Ezért a zavartalan vétel biztosítása érdekében közvetlen kábeles összeköttetést javasolunk a hozzáférési pont (Access-Point, AP) és a rádió között.

4.1 LAN-kapcsolat (vezetékes hálózat)

- Csatlakoztasson egy RJ45 LAN-kábelt egy szabad aljzaton keresztül a router/switch/AP lehetőségekhez.
- A LAN-kábel másik végét csatlakoztassa össze a rádió LAN-csatlakozásával (RJ45).
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a router be van kapcsolva, és van internetes/hálózati kapcsolat.
- Ha kérdése van a router konfigurálásával kapcsolatban, a hibakereséshez/problémamegoldáshoz használja a router használati útmutatóját.
- A LAN-kapcsolat pontos konfigurációs útmutatója a **Vezetékes kapcsolat** című szakaszban olvasható.

4.2 WLAN/Wi-Fi-kapcsolat (vezeték nélküli hálózat)

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a router be van kapcsolva, és van internetes/hálózati kapcsolat.
- Ha ez még nem történt meg, aktiválja a router WLAN-kapcsolatát.
- Ha kérdése van a router konfigurálásával kapcsolatban, a hibakereséshez/problémamegoldáshoz használja a router használati útmutatóját.
- A WLAN-kapcsolat pontos konfigurációs útmutatója a **Vezeték nélküli kapcsolat** című szakaszban olvasható.

5. Üzembevétel

5.1 Távirányító

- Nyissa fel az elemfiók fedelét, amely a távirányító hátoldalán található.
- Helyezze be a csomaggal együtt kiszállított elemeket, ügyelve a megfelelő polaritásra. A megfelelő polaritást az elemfiókban a plusz- és a mínuszjel mutatja.

5.2 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet

Kösse össze a hálózati kábelt egy szabályszerűen szerelt és könnyen hozzáférhető hálózati dugaszaljzattal.

A hálózati tápegység 100–240 V hálózati feszültséggel használható, és szinte minden elektromos hálózaton váltóáramalapon működik. Vegye figyelembe, hogy ehhez országspecifikus adapterre lehet szüksége.

A termékek megfelelő választékát a www.hama.com címen találhatja meg.



Hivatkozás

- A terméket az arra a célra jóváhagyott dugaszolóaljzatról működtesse.
- Dugaszor esetén ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott fogyasztók ne lépjék túl a megengedett összesített teljesítményfelvételt.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak bármikor könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a hálózatról.

A termék dugaszolóaljzatra való csatlakoztatását követően történik az inicializálás.

A rádiót be kell kapcsolni.

A rádió első beállításában a **Beállítási asszisztens** segít Önnek.

5.3. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók



Kezelési tudnivalók

- A jelen kezelési útmutatóban leírtak mindig közvetlenül a készülék kezelésére vonatkoznak. A csak alkalmazásokkal (**App**) vagy távirányítóval használható funkciókat az útmutató külön taglalja.
- A távirányító gombjairól, valamint a készülékgomboknak megfelelő funkciógombokról (⚡) a kezelési elemeknél és a kijelzőn tájékozódhat.
- Az **[OK]**, illetve a ► navigációs gomb megnyomása a távirányítón a következő megnyomásának felel meg: **[ENTER/NAVIGATE]**.
- A ◀ navigációs gomb a távirányítón megfelel a rádió elülső oldalán lévő **[back]** gombnak.
- A ▲/▼ navigációs gomb a távirányítón megfelel a rádió elülső oldalán lévő **[ENTER/NAVIGATE]** gombnak.
- Ha különböző nyomógombok közül lehet választani (pl. **YES** vagy **NO**), a kiválasztott gomb világosan jelenik meg.
- A különböző opciókat kínáló menük esetében (pl. Hangszínszabályzó, Frissítés stb.) az aktuálisan kiválasztott opciót * jelzi.

Navigáció és vezérlés

- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb elforgatásával válassza ki az egyes menüpontokat.
- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyugtázza a választást.

A jelen útmutató ezt a folyamatot az alábbi szimbólumokkal szemlélteti.



Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomását követően a felkínált menüpontokon keresztül navigáljon el a gyorsgombhoz.

Hangerő beállítása/ Némítás


- A **[VOLUME/POWER]** gomb elforgatásával a hangerő növelhető (jobbra) vagy csökkenthető (balra).
- A rádió elnémításához nyomja meg a távirányítón a **[MUTE]** gombot.
- Ha még egyszer megnyomja a **[MUTE]** gombot, a hangerőt visszaállíthatja a némítás előtti értékre.

Jelszók, keresési szövegek stb. megadása

- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gombbal válassza ki a megfelelő számokat és/vagy betűket egyesével, és az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyugtázza az adott kiválasztást.
- A hibás bevétel korrigálásához válassza ki és nyugtázza a – gombot. Az utolsó bevitt adat törlődik.
- A bevétel megszakításához válassza ki és nyugtázza az **ABBR** nyomógombot.
- Ha a bevitt adat teljes, és be szeretné fejezni, nyomja meg az **OK** gombot.
- Az **[INFO]** gomb megnyomásával közvetlenül elérheti az **–/OK/ABBR** gombokat.

Kiegészítő információk

Az **[i]** / **[INFO]** gomb megnyomásával – az üzemmódtól, illetve az adott adótól, zenefájltól stb. függően – kiegészítő információk jeleníthetők meg.



• Leírás

A rádióadó, az aktuális program, tartalom, téma stb. adatai.

• Műfaj/A program országa

Megadja a műfajt (zenei stílust) és az adó országát/ tartományát/régióját.

• Megbízhatóság

• Bitráta

Megadja a fogott adó aktuális digitális bitrátáját.

• Kodek

A kódolási eljárás információi adatok és jelek digitalizálásához, pl. MP3, WMA

• Letapogatási sebesség

A letapogatási sebesség adatai (mintavételezési/ mintasebesség/letapogatási frekvencia), amelyek megadják, hogy a készülék az audiojelet egy adott időben milyen gyakran kérdezi le.

• Lejátszási puffer

A fogott adás jelerősségét a csíkok hossza jelzi.

• Mai dátum

• Előadó

• Album

• Mappa

• Útvonal


Az aktuálisan lejátszott fájl mentési útvonalának megadása.

Be-/ kikapcsolás/ készenlét

- Nyomja meg a **[VOLUME/POWER]** a készüléken, vagy a **[⏻]**-et a távirányítón a rádió bekapcsolásához.
- Nyomja meg a **[⏻]**-et a távirányítón, vagy kb. 3 másodperc hosszan a **[VOLUME/POWER]** a készüléken a rádió kikapcsolásához (standby mód).

5.4 Első beállítás


Az első üzembevitelkor megjelenik a lehetséges menünyelvek listája. A kívánt nyelvet az alábbiak szerint állíthatja be.



A kívánt nyelv
pl. német (German)

Beállítási asszisztens

A nyelv beállítása után következhet az első beállítás a beállítási asszisztens segítségével (**YES**)/átugorva (**NO**):



YES

NO

i Megjegyzés – Indítás beállítási asszisztenssel vagy nélküle

- Az egyszerű és gyors első üzembevitel (idő és dátum beállítása, internetkapcsolat beüzemlése stb.) érdekében javasoljuk a beállítási asszisztens kivételét (**YES**).
- Ha a beállítási asszisztens segítségével történő első beállítást mégis át szeretné ugrani, válassza a **NO** lehetőséget. A beállítási asszisztens segítségével elvégzett minden beállítás később egyesével is előhívható a rendszerbeállításokon keresztül. Ezenkívül a beállítási asszisztens is bármikor újból alkalmazható.
- Ezután válassza ki az **YES** vagy **NO** lehetőséget, amellyel beállíthatja, hogy a rádió következő bekapcsolásakor a beállítási asszisztens automatikusan elinduljon-e. Ez a **főmenüben** található.



Dátum/ idő

12/24 órás formátum

• Automatikus aktualizálás

• Az FM/DAB/DAB

rádióhálózaton keresztüli automatikus frissítéssel az időt és a dátumot a műsorszolgáltató adja meg és a készülék dolgozza fel. Az ilyen forráson keresztüli beállításkor a legmagasabb a biztosíték arra, hogy akár áramszünet után is a helyes idő lesz beállítva és a mentett ébresztőidők is megmaradnak.

• Frissítés az internetről

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát, illetve – igény esetén **(BE)** – a nyári és téli időszámításra való átállást.

• Nincs frissítés

Az időpontot és a dátumot **(ÉÉÉÉ-HH-NN)** manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.

Hálózati kapcsolat megtartása

Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő. A funkció kikapcsolásakor **(NO #)** a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban). Emiatt a kikapcsolás után a rádió asztali gépről, okostelefonról vagy táblagépről nem lesz elérhető.

Ezért ha az adatátvitelt vagy a vezérlést az alkalmazáson keresztül használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell **(YES #)**. A szatender beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása



Megjegyzés – Utalás a kezelési útmutató egy másik részére


A fejezet hosszúsága miatt kövesse a **13.2.1. szakaszban leírtakat. Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása.**

A hálózati asszisztens bezárásával bezáródik a beállítási asszisztens is. A kijelzőn megjelenik egy erre utaló megjegyzés.

Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyugtázza a bezárást, ekkor visszalép a főmenübe.

6. Főmenü/ módok

Az alábbiak szerint visszajuthat a főmenübe:



A főmenü különböző üzemmódokat és további közvetlen hozzáféréseket tartalmaz, amelyek leírását a következő fejezetek külön tartalmazzák:

7. Internetrádió

8. Spotify

9. Zenelejátszó

10. Kiegészítő bemenet

11. Szundító

12. Ébresztő

13. Rendszerbeállítások



Az egyes üzemmódok a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával is kiválaszthatók.




7. Internetrádió

Hivatkozás

* A szolgáltató módosítása a termék funkcióinak és teljesítményének biztosítása érdekében lehetséges.

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja az **Internetrádió (Internet Radio)** üzemmódot a rádión:



Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az [IR] gombot.


7.1 Adókeresés

A rádió különböző lehetőségeket kínál a kívánt adások megkeresésére.

- Navigáljon az egyes keresési funkciók és az opcióik között az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével.
- Ha megtalálta a kívánt adót, nyugtázza ezt az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával. A rádió ekkor sugározni kezdi az adót.

7.1.1 Keresés országok és régiók szerint


Meghatározott kontinensek, országok és régiók adóinak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:



Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.

7.1.2 Műfaj szerinti keresés

Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne adót keresni, az alábbiak szerint járjon el:




A műfaj behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó, az előre kiválasztott adók vagy az ország szerint szortírozott adók közül.



7.1.3 Név szerinti keresés


Ha ismeri a kívánt adó nevét, erre célzottan is rákereshet:



A beviteli mezőben adja meg az adó teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az **OK** gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan adóról, amelynek a neve tartalmazza a keresett szöveget.


7.1.4 Népszerű adók

A legnépszerűbb adók listáját az alábbiak szerint kérheti le:




7.1.5 Új adók

Az adatbankba újonnan felvett adókat a következőképpen találhatja meg:



7.1.6 Helyi adók

Ha konkrétan az Ön országából (rádió aktuális székhelye) szeretne adókat keresni, az alábbiak szerint járjon el:



Hivatkozás

A <Country> helyére mindig az aktuális ország kerül.

A leszűkített helyen belül szűrhet még műfajok szerint is, vagy kiválaszthat egy adót az összes vagy az előre kiválasztott adók közül.

7.2 Podcasts


A podcastok előlítható adások különböző témákkal kapcsolatban, például talkshow-k, hírek stb. A podcastokat az interneten keresztül hívhatja le.

- Általában körülbelül 10 000 adás áll rendelkezésre.

Az adókhöz hasonlóan a rádió a számtalan podcast esetében is felkínálja a szűrési lehetőséget, illetve a teljes adatbankban is rá lehet keresni a megfelelő eredményre.

7.2.1 Országok szerinti keresés


Meghatározott kontinensek, országok és régiók podcastjainak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:



Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy podcastot az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.


7.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák)

Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne podcastot keresni, az alábbiak szerint járjon el:



7.2.3 Név szerinti keresés

Ha ismeri a kívánt podcast nevét, erre célzottan is rákereshet:



A beviteli mezőben adja meg a podcast teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az **OK** gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan podcastról, amelynek a neve tartalmazza a keresett szöveget.

7.3 Név szerinti keresés


A rádió az utoljára előhívott adót és podcastot egy külön listára menti. A lista előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



7.4 Kedvencek (helyi)

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

7.4.1 Kedvencek mentése


- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő  / [MEMORY] gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenctárhelyre.

7.4.2 Kedvencek előhívása

A  / [MEMORY] gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők.
Ha már mind a 30 kedvenctárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenctárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

7.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10

A mellékelt távirányítón számgombok is találhatók 1-től 0-ig (0 \neq 10). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).

- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az **elmentve** felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a [FAVORITES] gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A **Kedvencgombok** [+]/[-] lehetőséggel (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenctárhelyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a [FAVORITES], a [+]/[-] **Kedvencgombokkal** (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával..


8. Spotify


A Spotify Connect segítségével milliónyi dalhoz férhet hozzá, és ezeket meghallgathatja a rádióján, útközben az okostelefonján, illetve használhatja a dalokat a számítógépén vagy az okostelefonján.

Feltételek:

- Telepítenie kell az androidos/iOS-készülékére a Spotify alkalmazást.
- Az alkalmazást letöltheti a Play Store vagy az Apple App Store üzletből. Telepítés után indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be a hozzáférési adataival, illetve regisztráljon.
- Önnek Spotify prémium fiókra van szüksége (információk a www.spotify.com oldalon)
- A rádiónak és az androidos/iOS-készüléknek, amelyen a Spotify alkalmazás található, ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.


Alkalmazás:



- A szokásos módon indítsa el egy lejátszási lista/egy dal lejátszását a Spotify alkalmazásban.
- Megjelennek a szokásos lejátszási információk, mint az albumborító, a cím stb.
- A képernyő szélén látható a Spotify Connect logó  valamint az **Elérhető készülékek** menüpont.




Lejátszási képernyő




- Válassza ki az  **Elérhető készülékek** lehetőséget, hogy láthassa a hálózaton elérhető összes készüléket tartalmazó áttekintő oldalt.
- Válassza ki a rádiót. Az audiolejátszás ezután a rádión keresztül történik.




A sikeres kapcsolódás után a Spotify Connect logó  és a készülék jelölése zöldre vált.

A sikeres első kapcsolódás után:

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **Spotify (Spotify Connect)** üzemmódot a rádión:




- A lejátszás indításához nyomja meg az **[enter/navigate]** (vagy a ) távirányítón.
- A rádiót a távirányítóval, az intelligens rádióalkalmazással vagy a Spotify alkalmazással irányíthatja, pl. ha a számok között szeretne váltani, vagy ha módosítaná a hangerőt.

9. Zenelejátszó (UPNP, USB)

Ez az üzemmód lehetővé teszi az MP3, WMA vagy FLAC fájlok lejátszását, amelyek asztali gépre, adathordozóra vagy a helyi hálózatra vannak elmentve.

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **Zenelejátszó** üzemmódot a rádión:



Ezenkívül akkor is közvetlenül átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja a **[MEDIA]** gombot.

9.1 Külső tárolóeszköz (USB) lejátszása

- Dugja be az adathordozót (USB-meghajtó) a rádió USB-csatlakozójába.
- Az adathordozók FAT16/FAT32 formátumra kell formátálni.
- Az adathordozót a rádió automatikusan felismeri.
- Az **YES** gomb megnyomásával nyugtázza, hogy a csatlakoztatott adathordozót meg szeretné-e nyitni.
- Ekkor megjelennek az adathordozón tárolt fájlok/mappák. Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fájlokat, és indítsa el a lejátszást.

Vagy pl. ha már bedugta az adathordozót, az alábbiak szerint válassza ki a lejátszani kívánt fájlt:



9.2 Lejátszás számítógépről (streaming)

A rádiót a számítógépről is kezelheti, és a zenét a rádióról a számítógépen is lejátszhatja.

A továbbiakban a Windows 8 operációs rendszerrel működő számítógépeken való lejátszást részletezzük. Használjon másik operációs rendszert, vagy további kérdések esetén forduljon az **ügyfélszolgálatunkhoz**.

Feltételek:

- A rádióknak és a számítógépnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- A rádiót a számítógépen lejátszási készülékként kell engedélyezni.

A következőképpen járjon el:

→ **Rendszervezélés** → **Hálózat és internet** → **A hálózatra csatlakozó számítógépek és készülékek megjelenítése**

Itt csak a rádióknak kellene látszódnia.

- Jobb egérgombbal kattintson a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és válassza ki az **Adatfolyam engedélyezése a készüléken lehetőséget**.
- Ismét kattintson jobb egérgombbal a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és a megjelölés módosításához (Friendly Name) **válassza a Készülék weboldalának** megjelenítése lehetőséget.
- Ekkor megnyílik egy új böngészőablak. Itt elvégezheti a kívánt módosítást.

Alkalmazás:

- A rádióhoz ezután hozzáférhet a számítógép engedélyezési listáján, és lejátszásra küldhet audiofájlokat a készülékre (adatfolyam).
- A saját könyvtárzenelistája általában engedélyezve van.
- További engedélyek kezelésére és megadására az Exploreren, illetve a Windows Media Player lejátszón keresztül van lehetőség.
- Jobb egérgombbal kattintson az adott zenefájltra, majd válassza ki a **Play To** lehetőséget és a rádió készülék megjelölését.
- A rádió elkezdte a zenefájl lejátszását.

9.3 Hálózat lejátszása – közvetlen hozzáférés rádión keresztül

Ahhoz, hogy a rádióról hozzáférjen a meglévő hálózati engedélyekhez, az alábbiak szerint járjon el:

A főmenüből vagy a **[M] / [MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **Zenelejátszó** üzemmódot a rádión:



- Válassza ki a megfelelő készüléket (otthoni szerver, számítógép...), és az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyissa meg a készülék engedélyeit.

Kereshet fájlokat, megnyithat lejátszási listát, vagy kereshet az összes zeneengedély között is. Ha az összes zeneengedély között szeretne keresni, további keresési és szortírozási funkciók állnak a rendelkezésére (album, előadó, műfaj, mappa stb.), hogy gyorsabban megtalálja a kívánt fájlokat.

Hivatkozás

Sok keresési és szűrési funkció csak akkor használható, ha az ID3-címek és további fájlinformációk meg vannak adva a forráskészüléken, illetve az audiofájlan.



Szerver eltávolítása:

A korábban elért szerver visszaállításához nyomja meg az [ENTER/NAVIGATE] gombot .

Ha megerősítésként megnyomja az **YES** gombot, minden

9.4 Lejátszási listák lejátszása


Létrehozhat helyi lejátszási listát a rádión, amelyben a fájlokat hálózati engedélyezéssel vagy csatolt adathordozóról menti el.

- Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket hozzá szeretne adni a lejátszási listához (**Közös média/ USB lejátszása**).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENTER/NAVIGATE] gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a **Lejátszási listához hozzáadva** felirat.

Hivatkozás

Windowsos számítógépen létrehozott lejátszási listákat is használhat (WPL = Windows Play List). Ehhez például Windows Media Player használható.


- Így közvetlenül elérheti a lejátszási listát:



Ha a lejátszási listáról el szeretne távolítani bizonyos fájlokat, válassza ki a kívánt fájlt, és tartsa lenyomva az [ENTER/NAVIGATE] gombot kb. 3 másodpercig.


- A fájlok lejátszási listáról való eltávolításához nyugtázza a **Törlés a lejátszási listáról műveletet az YES** gomb megnyomásával.

- A teljes lejátszási lista törléséhez az alábbiak szerint járjon el:



9.5 Általános lejátszási opciók

A zenelejátszó minden lejátszási lehetőségére érvényes lejátszási opciókat az alábbi helyen találja:



Ismétlés: **Be**/ismétlés: **Ki**

A funkció módosításához (**Be/Ki**) nyomja meg újra az [ENTER/NAVIGATE] gombot.

Ismétlés esetén: A **Be** opció esetén csak az aktuális szám ismétlődik.

Véletlen sorrendű lejátszás: **Be**/véletlen sorrendű lejátszás: **Ki**

A funkció módosításához (**Be/Ki**) nyomja meg újra az [ENTER/NAVIGATE] gombot.


Véletlen sorrendű lejátszás esetén: A **Be** opciónál minden számot véletlenszerű sorrendben játszik le a rádió.



10. DAB

A rádió minden megszokott digitális rádiófrekvenciát fog a 174 és 240 MHz közötti tartományban (kapcsolat III, csatornák 5A-tól 13F-ig).

- A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **DAB (DAB rádió)** üzemmódot a rádión:




Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja a [DAB] gombot.

10.1 Keresés/ automatikus keresés

Az automatikus DAB adókeresés beolvassa a DAB sáv III-ban rendelkezésre álló adókat. A keresést követően minden zavar nélküli adót alfabetikus sorrendben tárol a készülék. A korábbi keresések során már megtalált adók, amelyek jelenleg nem elérhetők, az adólistán ? jellel jelennek meg. Az automatikus DAB adókeresés a DAB-módban történő első indításkor automatikusan elindul, a kijelzőn a keresés **során** ... jelenik meg és egy folyamatjelző sáv.

Ha a keresést újra szeretné indítani, a következőképpen járjon el:



10.2 Kézi adókeresés

A manuális kereséssel lehetősége nyílik arra, hogy a frekvenciákat és csatornákat egyesével végignézz. Akkor alkalmazza ezt a funkciót, ha egy bizonyos adót szeretne kiválasztani, amelynek ismeri a frekvenciáját az adókereső pedig nem találta meg azt.

A következőképpen járjon el, és válasszon 5A-tól 13F-ig egy frekvenciatartományból:



A sáv **stabilitása** a viszonylagos térorót jelzi. A sávban mutatott jelzés mutatja a zavarmentes vételhez szükséges értéket. Ha ezt nem éri el (a sáv üres), a jel erőssége az adott csatormán nem elegendő.

Hivatkozás

- DAB/ DAB+ lehetővé teszi több adó egy frekvenciatartományban történő közvetítését. A csoportok szerinti rendezéskor az adók úgy jelennek meg, ahogy a frekvenciablokkokban el vannak osztva.




10.3 Adólista

Az adólistát DAB-üzemmódban bármikor előhívhatja. Erre két lehetőség van.


- a) Ha egy állomás már megvan, egyszerűen forgassa el a [ENTER/NAVIGATE] gombot. A rádió kijelzőjén ezután az adólista jelenik meg.

b)



10.4 Adólista kiválogatása

Alapértelmezés szerint a rádió az adókat alfabetikus sorrendbe teszi. A rendezést beállíthatja jelerősség vagy csoportok alapján is. Ha módosítani szeretné a sorrendet, a következőképpen járjon el:



10.5 Adólista törlése

Azon adók eltávolításához, amelyek egy adott időben nem tartoznak a lefedettség területéhez, a következőképpen járjon el:



Minden jelenleg nem elérhető adót eltávolít a listáról, ha a kérdést **YES** válasszal erősíti meg.

10.6 Kedvencek

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül is gyorsan elérheti.

10.6.1 Kedvencek mentése

- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő [MEMORY] gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc tárhelyre.

10.6.2 Kedvencek előhívása

A [H]/[MEMORY] gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők. Ha már mind a 30 kedvenc-tárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenc-tárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

10.6.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10

A mellékelt távirányítón számgombok is találhatóak 1-től 0-ig (0 \neq 10). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).

- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az **elmentve** felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a [FAVORITES] gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A **Kedvencgombok [+]/[-]** lehetőséggel (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc-tárhelyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a [FAVORITES], a [+]/[-] **Kedvencgombokkal** (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával.

10.7 DRC (Dynamic Range Control)


A DAB-hálózatban néhány rádióadónál hangerő szabályozás van, ami a lejátszás során aktívan működik. Ha hirtelen megnő a hangerő, a DRC magától lejjebb szabályozza. Hirtelen halkabb hangerőnél pedig a DRC automatikusan megnöveli azt. Ugyanez történik, ha a lejátszás hirtelen csendesebbé válik. A rádió ismét felerősíti a hangerőt.

DRC magas: a különböző hangerők teljes összehangolása. Erős tömörítés, hallhatóan csökkentheti egy zenemű dinamikáját.

DRC alacsony: a különböző hangerők részleges összehangolása. Finom, túl sok dinamikus veszteség nélkül.


DRC off: nincs kiegyenlítés.

A következőképpen járjon el, a beállítás végrehajtásához:



11. FM

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **FM (FM rádió)** üzemmódot a rádión:



Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az [FM] gombot.


Az olyan adókat, amelyek további információkat közvetítenek az adóról és a műsorról, egy RDS-ikon (Radio Data System) jelzi a kijelzőn.

A [I]/[INFO] gomb megnyomásával további információk jelennek meg.

11.1 Keresési beállítás

A keresési beállítás segítségével megadhatja, hogy a gyenge jelerősségű adók automatikus keresés közben figyelmen kívül legyenek-e hagyva.

A következőképpen járjon el:



- Erősítse meg a következő kérdezést **YES** válasszal, hogy az az automatikus keresés csak az erős jellel rendelkező adóknál álljon meg. Ellenkező esetben, az adókeresés minden adónál megáll, amelyre jel érkezik.

11.2 Automatikus adókeresés

- Nyomja a [ENTER/NAVIGATE] gombot míg az automatikus adókeresés el nem kezdődik.
- Ha megtalál egy adót, a rádió megáll és a lejátszás beindul.
- Ha ismét megnyomja a [ENTER/NAVIGATE] gombot, a keresési folyamat folytatódik, míg meg nem találja a következő adót.

11.3 Kézi adókeresés

A kézi hangolásnál lehetősége van arra, hogy maga állítsa be a kívánt frekvenciát és hogy olyan adót fogjon, amelynek jele az automatikus adókeresés során túl gyenge volt és ezért figyelmen kívül lett hagyva

- Tekerje a [ENTER/NAVIGATE] gombot addig (bal: - 0,05MHz/ jobb: 0,05 MHz), amíg a kívánt frekvencia megjelenik. Várjon egy pillanatot, és a kapott adásjel lejátszása elkezdődik.

11.4 Kedvencek

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

11.4.1 Kedvencek mentése

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložit medzi oblúbené.
- Ak ste stanicu naladili, stlačte tlačidlo [M]/[MEMORY] na prednej strane rádia a podržte ho stlačení.



Po cca dvoch sekundách sa zobrazí okno s prehľadom pamäťových miest oblúbených stanic.

- Otáčaním tlačidla [ENTER/NAVIGATE] prechádzajte medzi pamäťovými miestami (1 až 30).
- Ak chcete stanicu uložiť na požadovanom pamäťovom mieste, stlačte tlačidlo [ENTER/NAVIGATE].

11.4.2 Kedvencek előhívása

A [MEMORY] gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők. Ha már mind a 30 kedvencnév hely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencnévvel elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvencnévet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

11.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10

A mellékelt távirányítón számgombok is találhatóak 1-től 0-ig (0 \neq 10). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).


- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az **elmentve** felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a [FAVORITES] gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A **Kedvencgombok** [+]/[-] lehetőséggel (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvencnév helyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a [FAVORITES], a [+]/[-] **Kedvencgombokkal** (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával.

11.5 Hangbeállítás

Egyes adóknál ez enyhe minőségi javuláshoz vezethet, ha egy gyengén fogható adót monóban játszunk le. Ezt a funkciót a menüben aktiválhatja és a rádió ezt követően gyenge jelminőségénél automatikusan monovételre áll át. Ennek az opciónak a megváltoztatásához a következőképpen járjon el:



12. Kiegészítő bemenet

Az analóg bemeneten keresztül (**AUX IN** aljzat) mobil készülékeket (pl. okostelefon, táblagép, MP3-lejátszó stb.) csatlakoztathat a rádióra, és az audiofájlokat lejátszhatja a rádión.



- A főmenüből vagy a [M] / [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a **Kiegészítő bement (Aux in)** üzemmódot a rádión:



Ezenkívül akkor is közvetlenül átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az **[AUX]** gombot.

- Kösse össze a mobil végkészülékét és a rádió audiobemenetét (**AUX IN** aljzat) egy 3,5 mm-es audiókábel segítségével (kapcsolókábel).
- Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön keresztül.

13. Bluetooth®

Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatja eszközeit a rádióhoz, amelyet így lejátszóeszközként használhat. A lejátszás közvetlenül az eszközéről vezérelhető. A hangerő a rádió is szabályozható.

Hivatkozás – Bluetooth®

- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth kapcsolatra.
- Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek stb. nélkül.
- A kapcsolatot a közelben lévő más Bluetooth-készülékek/kapcsolatok megzavarhatják.
- A rádió egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.
- Vegye figyelembe, hogy a kompatibilitás támogatott Bluetooth-profiloktól és a használt Bluetooth-verzióktól függ. (lásd: Műszaki adatok, a használt eszköz kezelési útmutatója)

[M] / [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Bluetooth üzemmódot a rádión:



13.1 Első Bluetooth kapcsolat (párosítás)

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth aktiválva van-e.
- A [M] / [MODE] ismételt megnyomásával aktiválja a Bluetooth üzemmódot a rádión:



- Nyissa meg eszközén a Bluetooth beállításait, és várjon, amíg a talált Bluetooth eszközök listán megjelenik a **DIR3600MBT**
- Indítsa el adott esetben a Bluetooth-eszközök keresését az eszközén.
- Válassza ki a **DIR3600MBT**-et, és várjon, míg a rádió csatlakozottként jelenik meg eszköze Bluetooth-beállításában.
- A rádió kijelzőjén eszköze csatlakoztatottként jelenik meg.
- Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon az eszközön keresztül.

Hivatkozás – Bluetooth jelszó

Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakoztatjuk.

- A rádióknál csatlakoztatásához írja be a **0000** jelszót, amikor az eszköz a jelszó megadására szólítja fel.

13.2 Automatikus Bluetooth kapcsolat (sikeres párosítást követően)


- A rádióhoz korábban már csatlakoztatott eszközök automatikusan mentésre kerülnek a rádión.

Hivatkozás – Korlátozott kapcsolat

A rádió és az eszköz sikeres első kapcsolódását követően a csatlakozás automatikusan történik. Amennyiben a Bluetooth-kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a következő pontokat:

- Ellenőrizze az eszköz Bluetooth-beállításában, hogy a **DIR3600MBT** csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg az első Bluetooth-kapcsolat részben leírt lépéseket.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz és a rádió közötti távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök távolságát.
- Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot. Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

13.3 Bluetooth® kapcsolat való leválás




- Ezután válassza ki az **[ENTER/NAVIGÁLÁS]** forgatásával az **IGEN** gombot, és erősítse meg a Bluetooth kapcsolatról való leválást az **[ENTER/NAVIGÁLÁS]** megnyomásával.

14. Szundító

A rádió időzítőfunkcióval rendelkezik, amely a készüléket egy meghatározott idő lejártát követően készenléti üzemmódba kapcsolja.

- A kívánt időtartam beállításához (ki/15/30/45/60/90/120 perc) nyomja meg többször a **[SLEEP]**, illetve a gombot a távirányítón.
- Ezenkívül az időtartamot a főmenüben is beállíthatja az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb segítségével:



- Ha a beállított időtartam lejárt, a rádió készenléti üzemmódba kapcsol.
- A rádió újbóli bekapcsolásához nyomja meg a **[VOLUME/POWER]**, illetve a gombot.
- Egy már beállított időtartamot bármikor módosíthat vagy kikapcsolhat a **[SLEEP]**, illetve újbóli megnyomásával a távirányítón (**Szundító ki**).

Hivatkozás


A háttérvilágítás aktív időzítőfunkció (szundító) esetén is külön beállítható, pl. legyen sötétebb, mint normál üzemmódban (lásd **13.9 Háttérvilágítás**).



15. Ébresztő

A rádió két egyénileg beállítható ébresztési idő érhető el.

15.1 Beállítások



- Az 1. ébresztő és a 2. ébresztő funkció azonosan van konfigurálva, és két különálló ébresztési idő elmentését teszik lehetővé. Válassza ki az 1. vagy 2. ébresztőt, és állítsa be az alábbi adatokat az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb segítségével:

Módok:

Válassza ki, hogy mikor kapcsoljon be az ébresztő:

→ Ki – Naponta – Egyszer – Munkanapokon – Hétvégén

Dátum és idő:

Az **Egyszer** lehetőségénél adja meg a dátumot és az időpontot az egyszeri ébresztéshez.

Idő:

Először válassza ki az ébresztési időnél az órát, majd a percet.

Módok:

Adja meg, hogy hangjelzés (**pittyegés**), **DAB, FM** vagy **internetrádió** segítségével szeretné-e az ébresztést.

Program:

Adja meg az **internetrádió/ DAB/ FM** kiválasztásakor, mely adó/ podcast ébressze önt. 30 kedvenc mentett hely vagy **az utoljára hallgatott** közül választhat.

Hangerő:

Válassza ki az ébresztés kívánt hangerejét. Ennél a beállításnál nem számít, hogy a rádiót utoljára milyen hangerővel hallgatta.

Mentés:

Az ébresztési beállításokat ezzel a gombbal fejezheti be.

Hivatkozás

- Ha ébresztési hangnak az **Internetrádiót** állítja be, fontos, hogy az ébresztés időpontjában stabil internetkapcsolat álljon rendelkezésre. Ellenkező esetben a hangjelzés (Pittyegés) lesz az ébresztési hang.
- Javasoljuk, hogy engedélyezze az automatikus időfrissítést. Így az időpont az áramellátás megszakadása (pl. áramkimaradás) esetén is újból aktualizálódik. "

15.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása

- A beállítások Mentés gombbal történő **nyugtázásával** kapcsolja be az ébresztőt.
- Az ébresztő kikapcsolásához a **Mód** opciónál válassza a Ki lehetőséget.



15.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás

Jelzőhang (pittyegés)

- Az ébresztő megszólalása után az ébresztőt a [VOLUME/POWER] vagy a gomb megnyomásával állíthatja le.
- A szundítás bekapcsolásához nyomja meg többször a [SNOOZE] vagy a gombot a távirányítón.
- Az ébresztő a kiválasztott időtartam alatt (5/10/15/30/60 perc) ki lesz kapcsolva, majd még egyszer megszólal.

Internetrádió / DAB / FM

- Az ébresztő megszólalása után az ébresztőt a K [VOLUME/POWER] gomb megnyomásával állíthatja le.
- A szundítás bekapcsolásához nyomja meg többször a [SNOOZE] vagy a gombot a távirányítón.
- Az ébresztő a kiválasztott időtartam alatt (5/10/15/30/60 perc) ki lesz kapcsolva, majd még egyszer megszólal.
- Ha egy időtartam helyett a **BE** lehetőséget szeretné bekapcsolni, nyomja meg többször a vagy a [SNOOZE] gombot a távirányítón. A rádió ekkor bekapcsolva marad.
- Ha az ébresztő nem kapcsol ki, a rádió egy óra után automatikusan készenléti üzemmódra vált.

16. Rendszerbeállítások


A rendszerbeállításoknál minden beállítást elvégezhet, és fontos információkat hívhat le a rádióval kapcsolatban.

16.1 Hangszínszabályzó

A hangszínszabályzó segítségével a rádió hangképét a basszusintenzitás és a magasság beállításával a saját igényeire szabhatja.

Kiválaszthatja a különböző műfajokhoz előre konfigurált profilt, vagy beállíthat egyéni profilt is.

- A hangszínszabályzót az alábbi módon kezelheti:



- A [ENTER/NAVIGATE] gombbal válasszon egyet az előre konfigurált profilok közül.
- A saját hangszínbeállítás profil létrehozásához válassza az **Saját hangszínbeállítás opciót**.
- Állítsa be a mély és magas **hangokat, illetve a hangerőt** (hangerőnövelés).
- Egy érték megváltoztatásához nyomja meg a [ENTER/NAVIGATE] gombot a megfelelő választékból és módosítsa az értékeket a [ENTER/NAVIGATE] gomb balra vagy jobbra forgatásával. Ha beállítás alatt lejátszás is van, a változásokat a hangon közvetlenül hallja.
- Erősítse meg a beállítást a [ENTER/NAVIGATE] gomb ismételt megnyomásával.
- A beállítást követően nyomja meg a [↵] gombot a rádión és erősítse meg a beállítások mentését a [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával.
- Az újonnan létrehozott profil használatához válassza az **Saját hangszín** opciót.




16.2 Internetbeállítások

16.2.1 Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása/ keresés futtatása

A **Hálózati asszisztens** segít a rádió internetre való csatlakoztatásában. Választhat a vezetékes LAN-kapcsolat és a vezeték nélküli, WLAN/Wi-Fi segítségével létrehozott kapcsolat között. A további konfigurációs módszerek és a részletes információk a mellékletben olvashatók.

- A **Hálózati asszisztens** előhívásához az alábbiak szerint járjon el:




- Az asszisztens előhívásakor a rádió keresni kezdi az elérhető WLAN-kapcsolatokat (Wi-Fi), és kilistázza ezeket a hálózatokat.
- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb elforgatásával válthat az érzékelt hálózatok között. A kilistázás után új keresést indíthat (**[Új keresés]**), kiválaszthatja a vezetékes kapcsolatot (**[Vezetékes kapcsolat]**), vagy konfigurálhatja a kapcsolatot manuálisan (**[Manuális konfigurálás]**).
- Ha a kívánt hálózat nem található, vagy ha nem jelenik meg az SSID (Service Set Identification, a hálózat megjelölése), a hálózat valószínűleg rejtett vagy nincs a hatótávolságon belül. Ebben az esetben próbálkozzon manuális konfigurálással vagy **LAN**-kábeles csatlakoztatással.

16.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN)

A hálózattól függetlenül különböző opciók közül választhat a hálózattal való kapcsolat felállításánál.

A WPS-kapcsolatot (Wi-Fi Protected Setup) támogató hálózatokat a listában az előre beállított **[WPS]** jelölés különbözteti meg.

Más kapcsolatoknál nyitott hálózatokról vagy PSK-eljárás (Pre-Shared Key, azaz előmegosztott kulcs) által védett kapcsolatokról van szó.




WPS-/PSK/nyitott kapcsolat

A WPS-kapcsolat egyszerű, mégis védett kapcsolatot tesz lehetővé a rádió és a hálózat között. Itt két lehetőség áll a rendelkezésére. A kapcsolatot létrehozhatja PBC segítségével (Push Button Configuration, vagyis gombnyomással történő konfigurálás) vagy PIN-es eljárással, amikor a router webes felülete véletlenül generált számsor megadását kéri Öntől.

Beállítás PBC segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított **[WPS]** megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a **Push Button** opciót, és az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- Nyomja meg a routerén, illetve az aktuális AP-n a WPS-gombot. Ez a művelet gyakran a hozzá tartozó webes felületen is elvégezhető.
- Kövesse a router/AP kezelési útmutatójában leírtakat.
- Miután a folyamatot elvégezte a routeren/AP-n, a rádióknak csatlakoztatva kell lennie a hozzáférési forráshoz, és a hálózati kapcsolatnak elérhetőnek kell lennie.

- A PBC-vel történő beállítás a rádió internetbeállításainál is előhívható:



Beállítás PIN segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított [WPS] megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a **PIN** opciót, és az [enter/navigate] gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- A rádió ekkor generál egy 8 jegyű kódot, amelyet a router vagy az AP webes felületén vagy felhasználói felületén kell megadni.
- A router/AP konfigurálásával kapcsolatban további információk találhatóak a vonatkozó kézikönyvben.

WPS átugrása/Pre-Shared Key (PSK) konfigurálása

- Válassza ki a **WPS átugrása** lehetőséget, ekkor adhatja meg a kulcsot.
- A WPS-t nem támogató hálózatoknál Ön rögtön erre az oldalra érkezik.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes kulcsot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha helyesen adta meg a kulcsot, a rádió összekapcsolódik a hozzáférési ponttal, és létrejön az internetes/hálózati kapcsolat.

Hivatkozás

- A Pre-Shared Key (kulcs) gyakran a router/AP hátulján olvasható.
- A kulcs megadása során ügyeljen a nagy- és kisbetűkre.

Nyitott hálózat/ nem támogatott hálózat

Hivatkozás


- Javasoljuk, hogy ne hozzon létre nem biztosított kapcsolatot, és hogy a hálózatát védje meg az idegen hozzáférés ellen.
- Ha a kívánt hálózat nem rendelkezik biztonsági intézkedésekkel, elég a hálózatot a listából kiválasztani és nyugtázni.
- A rádió ekkor azonnal kapcsolódik a hozzáférési ponthoz.

16.2.3 Vezetékes kapcsolat (LAN)

- Csatlakoztassa a routert a rádióhoz egy LAN-kábel segítségével. Ennél a kapcsolatnál a legkevésbé valószínű a meghibásodás, és ez kínálja a legmegbízhatóbb közvetlen kapcsolatot.
- A vezetékes az elérhető kapcsolatok listáján látható (**Vezetékes kapcsolat**), és itt is kell kiválasztani. Ha a routernél/AP-nél aktíválva van a DHCP-szerver, a vezetékes kapcsolat kiválasztása után ez automatikusan létrejön.
- Ha ellenőrizni szeretné, hogy a DHCP-szerver aktív-e, adott esetben vegye igénybe a router/AP kezelési útmutatóját.

16.2.4 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása – vezeték nélküli (WLAN) és vezetékes (LAN) kapcsolat

- A hálózati kapcsolat manuális beállításához az alábbiak szerint járjon el:



Vezetékes (LAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív

- Válassza a **Vezetékes kapcsolat opciót**.
- Válassza a **DHCP aktív** opciót.
- Ekkor létrejön a kapcsolat. További beállításokra nincs szükség.

Vezetékes (LAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP inaktív

- Válassza a **Vezetékes kapcsolat opciót**.
- Válassza a **DHCP inaktív** opciót.
- Adja meg a szükséges hálózati információkat, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-t (elsődleges és másodlagos).
- Ezek az információk a router/AP webes felületén található vagy beszerezhetők a hálózati rendszergazdájától. Ha minden információt helyesen adott meg, nyugtázza a bevitelt. Végül a rádió megkísérli a kapcsolat létrehozását.

Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív

- Válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat opciót**.
- Válassza a **DHCP aktív** opciót.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes SSID-t (hálózat megnevezése), és nyomja meg az **OK** gombot.
- Ezután válassza ki a hálózat megfelelő biztosítási módszerét. Ezt a router/AP konfigurációja alapján végezze el.
- A választott titkosítástól függően a végén meg kell adnia a hálózati kulcsot, mielőtt a kapcsolat létrejön.


Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP inaktív

Ez a módszer megfelel az aktivált DHCP-szervernél történő konfigurálásnak (**Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív**), de ezenkívül meg kell adnia egyéb hálózati információkat is, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-t (elsődleges és másodlagos).

Ezek az információk a router/AP webes felületén található vagy beszerezhetők a hálózati rendszergazdájától. Ha minden információt helyesen adott meg, nyugtázza a bevitelt. Végül a rádió megkísérli a kapcsolat létrehozását.

16.2.5 Beállítások megjelenítése


Itt található a legfontosabb információkat az összes hálózati kapcsolatról, amelyeket a rádió aktuálisan használ, illetve amelyeket be vannak állítva, pl. MAC-cím, WLAN-régió, DHCP aktív/inaktív, SSID, IP-cím, alhálózati maszk, átjáró címe, DNS (elsődleges/másodlagos) stb.



16.2.6 Hálózati profilok eltávolítása

"A rádió automatikusan elmenti a sikeresen létrehozott hálózati kapcsolatokat (profilok). Így a rádió újbóli kapcsolódási kísérleteknél, pl. az áramellátás megszakadását követően újból létre tudja hozni az egyik hálózati kapcsolatot anélkül, hogy Önnek ismét meg kellene adni a hozzáférési adatokat.

- Az egyes hálózati profilok eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:




- Válassza ki a megfelelő hálózati profilt, és az eltávolításához nyomja meg az **[ENTER/NAVIGATE]** gombot.
- Ha megerősítésként megnyomja az **YES** gombot, a hálózati profil törlődik.
- Az ekkor aktív/használt profil nem távolítható el.

Hivatkozás - Megjegyzés

- Mielőtt a rádiót másik személyre átruházná (azt eladná, elajándékozná stb.), javasoljuk a **gyári beállítások** visszaállítását.
- Így minden elmentett hálózati adat és kapcsolat teljesen törlődik.

16.2.7 Hálózati kapcsolat megtartása


Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő.



A funkció kikapcsolásakor (**NO #**) a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban). Emiatt a kikapcsolás után a rádió asztali gépről, okostelefonról vagy táblagépről nem lesz elérhető. Ezért ha az adatátvitelt vagy a vezérlést az alkalmazáson keresztül használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell (**YES #**). A szterdend beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

16.3 Időbeállítások

Az időbeállítások a következőképpen végezhetők el:



Automatikus aktualizálás

Frissítés az internetről

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát (**Időzóna beállítása**), illetve igény esetén (**Nyári/téli időszámítás**→**BE**) a nyári/téli időszámításra való átállást.



DAB/ FM frissítése

Az FM/DAB/DAB+ rádióhálózaton keresztüli automatikus frissítéssel az időt és a dátumot a műsorszolgáltató adja meg és a készülék dolgozza fel. Az ilyen forráson keresztüli beállítások a legmagasabb a biztosíték arra, hogy akár áramszünet után is a helyes idő lesz beállítva és a mentett ébresztőidők is megmaradnak.

Nincs frissítés

Az időpontot és a dátumot (**ÉÉÉÉ-HH-NN**) manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.

Zeit-/ Datumseinstellungen


Állítsa be a dátumot (**ÉÉÉÉ-HH-NN**) és az időpontot (**óó:pp**) manuálisan az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével.

Formátum

Válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum között.


16.4 Nyelv

A rádió előzetesen vagy az első használatkor beállított menünyelvének módosításához az alábbiak szerint járjon el:



16.5 Gyári beállítás

A rádió gyári beállításra (állapot a kiszállításkor) való visszaállításához az alábbiak szerint járjon el:



- A rádió gyári beállításainak visszaállításához a következő kérdésnél az **YES** lehetőséget válassza.
- Ezzel minden elvégzett beállítás törlődik.


Hivatkozás

- A problémák és a hibás funkciók a gyári beállítások visszaállításával feltehetően helyrehozhatók.
- Viszont minden előzetes beállítás, mint például a hangszínszabályzó, a kedvencek és a hálózati profilok visszavonhatatlanul törlődnek.

16.6 Szoftver aktualizálása

"Az esetleges hibák kijavítása, a funkciók bővítése stb. érdekében rádióink szoftveréhez folyamatosan jobb verziókat és új funkciókat fejlesztünk ki. Azt javasoljuk Önnek, hogy mindig telepítse a rádiójára az elérhető frissítéseket.

- A következőképpen járjon el:




- Ha kiválasztja az **Automatikus frissítések (YES)** lehetőséget, a rádió rendszeresen automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftverfrissítés. (Ajánlás)
- A szoftverfrissítések **manuális kereséséhez** válassza a Frissítés keresése lehetőséget.

Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy a szoftverfrissítés elkezdése előtt az áramellátás stabil legyen.
- Ha a szoftverfrissítés közben megszakad az áramellátás, az helyrehozhatatlan károsodásokat okozhat a rádióban!


16.7 Beállítási asszisztens

A beállítási asszisztent (lásd a **Beállítási asszisztens** menüpontot) az alábbiak szerint bármikor újból elindíthatja:



16.8 Info

- A rádió aktuális hardver- és szoftverinformációk (verziók, készülékmegnevezés, rádióazonosító, ...) előhívásához az alábbiak szerint járjon el:




- Ha a rádióját már regisztrálta a Frontier Silicon online portálján (<http://www.wifiradio-frontier.com>), akkor itt megtalálhatja a rádió azonosítóját.



16.9 Háttérvilágítás

Lehetősége van arra, hogy az egyes üzemmódokhoz (üzemmód, készenléti üzemmód, szunditómód) külön háttérvilágítást állítson be.

- A következőképpen járjon el:




- Üzemmód és **Szunditómód** esetén **különböző világo ssági** szintek közül választhat.
- Készenléti **mód** esetén készenléti módra is válasszon világo ssági szintet a háttérvilágításhoz (**Kijelzővilágítás**). Készenléti módban a háttérvilágítást ki is kapcsolhatja (**Kijelzővilágítás → Ki**).
- Az **Időtúllépés (mp)** lehetőségénél válasszon ki egy időtartamot. Ha a rádió készenléti üzemmódban van, nyomja meg az gombot, és a kiválasztott időtartamra az adott üzemmódnál állítsa be a kijelző világo ssági szintjét.
- Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (**Időtúllépés (mp) → Aus**).

A háttérvilágítás közvetlen módosításához az aktuális üzemmódban megnyomhatja a távirányítón a [] gombot is.

16.10 AUX: Automatikus készenlét

Az **Aux in (Auxiliary Input)** üzemmódban a rádió a sztenderd beállítás szerint 15 perc után készenléti üzemmódba kapcsol.

A funkció kikapcsolásához (**NO**), illetve bekapcsolásához (**YES**) az alábbiak szerint járjon el:



17. UNDOK – minden egy kézben




Powered by
UNDOK
MULTIROOM

A Frontier Silicon által kifejlesztett UNDOK-alkalmazás (App) a rádiók és hangszórók teljes körű vezérlését teszi lehetővé az okostelefonról. Akár az eszköz első beállításáról, az ekvalizer vagy a Multiroom konfigurálásáról vagy a kedvenc adók kezeléséről van szó, az UNDOK minden funkciót biztosít az okostelefonon vagy a táblagépen, és nagyobb kényelmet biztosít.



17.1 Interfész/UNDOK kezdőképernyő felépítése



1	A hangrendszerlista frissítése
2	Nem csoportba rendezett rádiók előnézete
3	Új hangrendszer beállítása
4	Kezelőszimbólum meglévő többhelyiséges csoporthoz
5	Új többhelyiséges csoport létrehozása ezzel az eszközzel
6	Rendszerfrissítés ellenőrzése az összes eszközön
7	További információk, például alkalmazásinfók, alkalmazás témájának (kialakításának) módosítása és adatjegyzőkönyvek

17.2 Az eszköz első beállítása UNDOK-kal

A Hama UNDOK-kompatibilis termékei az első bekapcsoláskor, illetve a gyári beállításokra való visszaállítás után, létrehozhatnak egy ügynevezett Micro Access Point hozzáférési pontot, vagyis egy saját Wi-Fi hálózatot, amelyen keresztül csatlakoztatható a táblagép vagy az okostelefon.

17.2.1 Eljárás iOS-felhasználók számára

- Nyissa meg az UNDOK alkalmazást az iPhone-ján vagy iPad-jén.
- Válassza az **Audiorendszer** beállítása menüpontot.
- Győződjön meg róla, hogy a rádió vagy a hangszóró SETUP módban van. Szükség esetén állítsa vissza a termék a gyári értékekre. Nyugtázza a lekérdezést a **Tovább gombbal**.
- Az UNDOK most felszólítja, hogy az iPhone/iPad-beállításokkal a termék Wi-Fi hálózatához csatlakozzon – ehhez lépjen be az iPhone rendszerbeállításába, és válassza ki a Wi-Fi hálózatot (pl. Setup Hama DIR3120LED). Ezután váltson vissza az UNDOK-ba, és nyomja meg a **Tovább gombot**.
- Adjon meg egy tetszőleges nevet a rádióknak (pl. Büro DIR3120), és erősítse meg a **Tovább gombot**.
- Most a dátum és óra beállítása következik – állítsa be az időformátumot, időforrást és az időzónát.
- Most megjelennek a különböző hálózati konfigurációk (pl. WLAN, WPS és Ethernet). Kattintson a kívánt módra, és az UNDOK a következő ablakra vált.
- A kiválasztott módszertől függően most kiválaszthatja és konfigurálhatja a kívánt Wi-Fi hálózatot, létrehozhat egy WPS-kapcsolatot vagy LAN-kábeles kapcsolatot.
- Végül a rádió csatlakozik a hálózatra, és a Saját audiorendszer használata **megnyomásával az eszközt** az UNDOK-kal használhatja.




17.2.2 Eljárás Android-felhasználók számára

- Nyissa meg az UNDOK alkalmazást a táblagépen vagy az okostelefonján.
- Válassza az **Audiorendszer** beállítás menüpontot.
- Győződjön meg róla, hogy a rádió vagy a hangszóró SETUP módban van. Szükség esetén állítsa vissza a termék a gyári értékekre. Nyugtázza a lekérdezést a **Tovább gombbal**.
- A következő oldalon az elérhető Wi-Fi hálózatok listája látható a javasolt audiorendszerekkel együtt, itt szerepelnie kell a Hama terméknek (pl. Setup Hama DIR3120LED). Válassza ki a megfelelő Wi-Fi hálózatot.
- Adjon meg egy tetszőleges nevet a rádiónak (pl. Büro DIR3120), és erősítse meg a **Tovább gombot**.
- Most a dátum és óra beállítása következik – állítsa be az időformátumot, időforrást és az időzónát.
- Most megjelennek a különböző hálózati konfigurációk (pl. WLAN, WPS és Ethernet). Kattintson a kívánt módra, és az UNDOK a következő ablakra vált.
- A kiválasztott módszertől függően most kiválaszthatja és konfigurálhatja a kívánt Wi-Fi hálózatot, létrehozhat egy WPS-kapcsolatot vagy LAN-kábeles kapcsolatot.
- Végül a rádió csatlakozik a hálózatra, és a Saját audiorendszer használata megnyomásával az eszközt az UNDOK-kal használhatja.

17.3 Eszköz vagy csoport általános kezelése

Konfigurált eszköz vezérléséhez koppintson az UNDOK kezdőlapjára a megfelelő eszközön/a megfelelő csoportban a választólistában.


Ezzel a termék lejátszóképernyőjére kerül, ahol a következő funkciók állnak rendelkezésre:



1	Kezdőlap előhívása (összes audiorendszer)
2	Különböző források kiválasztása (az aktív eszköz/a csoport eszközeitől függően)
3	Kedvencek listájának előhívása (kedvencek tárolása és előhívása)
4	Az aktuális adó részei
5	A csoport vagy az aktív eszköz hangerő-szabályozása
6	Bővített beállítások (ekvalizer/dátum/gyári beállítások az eszköztől függően)
7	Eszköz/csoport készenlétre állítása
8	Keresés az aktuális forrásban
9	Az eszköz/csoport lejátszóképernyője
10	A funkciógombok forrástól függő megjelenítése (lejátszás, következő, előző)
11	Egy többhelyiséges csoport egyes eszközeinek hangerő-szabályozása

17.4 Többhelyiséges csoportok létrehozása/kezelése

Ha több eszköz található a hálózatban, akkor ezt a választólistában a „+” szimbólum jelzi az adott eszköznél mögött.


A választólistában a  szimbólum megnyomásával kiválasztott eszköz lesz a mestereszköz a csoport létrehozása után. Ez azt jelenti, hogy a mester lejátszása történik a csoportban.

Miután a szimbólumra koppintott, megjelenik az összes kompatibilis eszközt mutató képernyő. Koppintson arra az eszközre, amelyet a csoportban szeretne látni, és erősítse meg a választást a **Kész gombbal**.

Egy meglévő csoportot ebben az ablakban törölhet, illetve a csoporthoz új nevet rendelhet. (Lásd a 3. ábrát: „Csoportnév”)

Figyeljen arra, hogy elegendő, ha egy eszköz a csoportban támogat egy olyan forrást, mint a Spotify, a Bluetooth* vagy CD, és kommunikálni tud a csoport többi eszközével.

* Bluetooth-on keresztüli lejátszáskor a forrásnak (okostelefon, táblagép, PC) az eszköz közelében kell lennie, amelybe a megfelelő vevő integrálva van.



17.5 Többhelyiséges beállítás rádión

17.5.1 Általános információk:

- Az összes rádiónak ugyanazon hálózathoz kell csatlakoznia LAN-on vagy Wi-Fi-n keresztül.
- Ebben a szakaszban tárgyaljuk a Multiroom beállítását és kezelését az eszközökön.
- Egy Multiroom-csoport maximum öt eszközből állhat (1 x mester és 4 x kliens).



Hivatkozás

A mester és kliens eszközök magyarázata

- A mester a forráseszköz, amely a lejátszott anyagot a csoport többi eszközére (kliensekre) küldi.
- Ha a lejátszás Bluetooth-on keresztül vagy CD-ről történik, akkor az eszköz csak a mester lehet, amelyik a megfelelő vevő vagy lejátszó technológiával rendelkezik.

Multiroom-csoport esetén a következő módok állnak rendelkezésre (a megfelelő technológia rendelkezésre állásától függően a rádión).

- **Spotify Connect**
- **Internetrádió**
- **DAB-rádió**
- **FM-rádió**
- **Auxiliary Input**
- **WiFi-letöltés (DNLA-kompatibilis) és UPnP-hálózati lejátszás**
- **USB-lejátszás**
- **CD-lejátszás**
- **Bluetooth®**

17.5.2 Csoport létrehozása

- Ha új csoportot szeretne létrehozni, navigáljon a rendszerbeállításokra, és válassza a **Multiroom** elemet.
- Válassza ki az **Új csoport létrehozása** opciót.
- Adjon meg egy nevet az új csoportnak, és erősítse meg a **[OK]**-gyel.

17.5.3 Részletek mutatása

- Az opció kiválasztása a rádió/hangszóró aktuális állapotáról nyújt tájékoztatást az adott csoportban.
- Az Állapot mezőben látható, hogy a kiválasztott eszköz mester vagy kliens.

17.5.4 Csoport klienseinek hozzáadása

- Ha a kiválasztott eszköz már mester, a Kliens hozzáadása opcióval (további) klienseket adhat hozzá.
- Az opció kiválasztásával megjelenítheti a hálózatban található eszközöket. A csillaggal jelölt eszközök már a csoportba tartozó kliensek.
- Csak csillag nélküli eszközök adhatók hozzá a csoporthoz kliensként.

17.5.5 Kliensek mutatása

- A **Kliensek megjelenítése** opcióval megjeleníthetők az aktuális csoportba tartozó eszközök.

17.5.6 Csoport elhagyása

- A Csoport eltávolítása opcióval eltávolíthatja az aktuális kliens a csoportból.
- Erősítse meg az eltávolítást az **OK** gombbal.

17.5.7 Csoport törlése

- Ha egy egész csoportot szeretne törölni, válassza a **Csoport törlése** opciót.
- Figyeljen arra, hogy egy csoport csak az adott csoport mesterével törölhető.



17.6 Beállítások (Settings) és készenlét




A rádió beállításainak megnyitásához vagy a rádióalkalmazás készenléti (Standby) üzemmódba való állításához kattintson a Beállítások szimbólumra (2) és a Beállítások lehetőségre, és így elérheti a rádió beállításait. Ha a Készenlét gombra kattint, a rádió készenléti üzemmódba kerül.



A beállításoknál lehetősége van a hangszínszabályzó konfigurálására, szoftverfrissítésre (adott esetben), a hálózati hozzáférés PIN-kódjának módosítására vagy a rádió információs oldalának elérésére.

A szoftverfrissítés és a hangszínszabályzó az Ön konfigurálásában megfelelnek a rádió kezelési kézikönyvében olvasható leírásnak. Az információk ablakban lehetőség van a készülék nevének módosítására, illetve az aktuális firmaverzió, az IP-cím és a MAC-cím áttekintésére. A készüléknevezés módosításához kattintson az aktuális megnevezés mögött található ceruzára. Ekkor megjelenik a képernyő billentyűzete és egy új ablak, amelyben az aktuális megnevezés látható.

17.7 További funkciók (Zenelejátszó/Spotify)

	Véletlen sorrendű lejátszás Be/ Ki	A lejátszási listák és jegyzékek rendezetlen sorrendben való lejátszásához aktiválja ezt a funkciót. (Véletlenszerű lejátszás)
	Ismétlés	A szám ismétléséhez aktiválja ezt a funkciót.
	Szám megosztása	Ezzel a szimbólummal megoszthatja az aktuális adót és az azzal kapcsolatos száminformációkat. Ezeket az információkat például a WhatsAppon vagy a Facebookon is megoszthatja.

18. Karbantartás és ápolás

- Ezt a terméket csak szőszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.
- Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról. Tárolja tiszta, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.

19. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.



20. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:
www.hama.com

21. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a

következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

22. Megfelelőségi nyilatkozat



Hama GmbH & Co KG igazolja, hogy a [00054836] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
www.hama.com -> 00054836 -> Downloads.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok)	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Maximális jelerősség	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

Korlátozások vagy követelmények

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia



Megjegyzés

A 36-64 csatornák (5,150 GHz – 5,350 GHz) 5 GHz-es WiFi sávban történő használata esetén a termék csak zárt helyiségekben használható.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.