

00062824

# **Hama „Messenger Set”**

## **Webkamera és Headset**

**Használati útmutató**

## **Tisztelt Vásárlónk!**

Köszönjük, hogy a Hama „Messenger Set” típusú számítógépes webkamerát és Headset-et választotta! Ez a divatos formatervezésű készülék kompakt formájával és csekély tömegével könnyen kezelhető és eredményesen használható. Az új fejlesztésű, nagyérzékenységű képbontó a legtöbb környezetben jó minőségű képet szolgáltat. A kamera USB-dugasszal csatlakoztatható a számítógéphez. Ez a kamera akkor ad megfelelően jó képet és videójelet, ha betartja az alábbiakban leírt alkalmazási útmutató tanácsait.

### **A csomag tartalma**

- 1 db webkamera
- 1 db Headset (mikrofon + hallgató)
- 1 db telepítő CD szoftverrel
- Használati útmutató

### **Rendszerkövetelmény**

- Operációs rendszer: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista vagy Mac™ OS X vagy ennél magasabb fokozat
- 300 MHz-es CPU – vagy ennél nagyobb
- Minimum 128 MB-os RAM – vagy ennél nagyobb
- 200 MB szabad tárfelület a merevlemezen
- CD-DVD-ROM meghajtó
- USB 1.1 és 2.0 támogatás
- Egy modem vagy egy hálózatkártya (arra az esetre, ha videó-konferencia vagy videó-telefon rendszert akar létrehozni)

### **A kamera jellemzői és alkalmazhatósága**

- Ez a kompakt webkamera házi használatra készült, egyszerűen telepíthető és USB-dugasszal csatlakoztatható a számítógéphez. A Headset csatlakoztatása a hangkártyához, két 3,5 mm-es Jack-dugasszal lehetséges.
- Önálló talpra helyezhető vagy használható csíptetővel rögzítve a különféle lapos tárgyakhoz, de rögzíthető Notebook-ra, LCD-monitorra, stb.
- A gömbcsuklós lábazatnál fogva sokoldalú irányváloztatásra alkalmas: körbe forgatható oldalirányban dönthető, előre-hátra dönthető.
- A videokép-közvetítő funkciókat többféle program-konfiguráció szerint teljesíti, így alkalmazható a Nero SIPPS®, az ICQ®, az MSN® Messenger, az Skype™, a Yahoo® az AOL®, az AIL® stb. rendszerekhez.
- Operációs rendszer-követelmény: az előbbieken leírtak szerint.
- Képbontó rendszere: nagyérzékenységű CMOS-chip.
- Automatikus fehér-egyensúly beállítás.
- Állandó képváltás-tartás.
- Támogatott dinamikus képváltás-beállítás AVI-videónál.
- Működési jellemzői megfelelnek a TWAIN-előírásoknak.

## **Alkalmazhatóság**

- Videó-chat az Interneten.
- Videó-telefon.
- Videó-e-mail.

## **Üzembe helyezési útmutató**

Ahhoz, hogy üzembe állíthassa a kamerát, először telepítenie kell. Ehhez használnia kell a mellékelt CD-ROM-ot, amelyen megtalálható a telepítési útmutató.

**Figyelem!** Először végezze el a szoftver telepítést és csak ezután csatlakoztassa a kamerát és a Headset-et a PC-hez!

### **A telepítés kezdő lépései**

- 1) Tegye be a telepítő CD-ROM-ot a CD-meghajtóba. Néhány másodperc múlva automatikusan megjelenik az indító kép a monitoron.
- 2) Indítsa el a telepítés műveletét. Válassza ki az „Install Shield Wizzard” menüpontot.

### **A szoftver-telepítés**

- 1) A megjelenő munkaablakban a kattintson az „Install” – telepítés jelzetre.
- 2) Ezt követően elkezdődik a telepítés.
- 3) Válassza ki a „Continue Anyway”-t.
- 4) Befejezésül kattintson a „Finish”-re.

### **A hardver-telepítés**

Csatlakoztassa a kamerát a számítógép USB-bemenetére. Csatlakoztassa a Headset-et a hangkártyához, két 3,5 mm-es Jack-dugasszal. Ezzel a csatlakoztatással elvégezte a kamera hardver-telepítését és a Headset csatlakoztatást.

### **A Windows szabványú szoftver beállítása.**

#### **Az AMCAP-alkalmazás felhasználói lehetőségei**

Az AMCAP egy olyan alkalmazási mód, amely lehetővé teszi videó-képek elfogását a számítógépben. A videó-képek elfogása AVI fájlként lehetséges és így jeleníthető is meg a továbbiakban. Az alábbiakban vegyük sorba azokat a lehetőségeket, amelyeket az AMCAP alkalmazási mód biztosít a felhasználónak. A következő angol nyelvű megnevezések közül választhat a munkaablakban:

- **File menü/Set Capture File:** a munkaablakban ennél az állásnál menthető el az elfogott videó-kép.
- **File menü/Allocate File Space:** ennél az állásnál a videó-képek elfogása eredményesebb, ha olyan AVI-fájl helyen dolgozik, ami már létre jött a winchesteren. Itt lehetséges beállítani a szükséges tárhely mértékét. A jobb eredményhez az is segíthet, ha a videó-kép elfogás előtt töredezés-mentesíti a winchestert. Külön előnyös, ha az elfogott videó-kép fájl a merevlemez kezdő szakaszához van közel.

- **File/Save Captured Video As:** ezt a menüpontot használhatja az elfogott videó-kép másolásához; ezután újra hasznosítható az előre lefoglalt fájlfelület a következő videó-kép elfogáshoz.
- **Device:** a választható eszköz-menü akkor szükséges, ha egy másik videokamera által közvetített kép átvételére van szükség.
- **Options/preview:** ennél az állapotnál lehetőség van az épp elfogott videó-kép megjelenítésére a munkaablakban.
- **Options/Video Capture Filter:** itt lehetséges elvégezni a videó-kép beállításokat, úgy mint fényerő, színtelítettség, kontraszt, stb.
- **Options/Video Capture Pin:** itt lehetséges elvégezni a videó-színhatás, a videó-képméret és felbontás beállításokat. Támogatott felbontás: 160 x 120, 176 x 144, 320 x 240, 352 x 288, 680 x 480.
- **Capture/Start Capture:** ennél a menüpontnál a merevlemezen tárolt fájlok indítása lehetséges: kattintson a „Start” menüpontra, majd az „OK”-ra; az elfogott videó-kép megjelenítése után a „Cancel” (tovább)-ra.
- **Capture/Set Time Limit:** ennél a menüpontnál az elfogott videó-kép időtartama határozható.

### ***A telepített szoftver eltávolítása***

- 1) Kattintson a munkaablakban a „Start” menüpontra, majd válassza ki a „Programme” pontot.
- 2) Válassza az „USB PC Camera” megnevezést majd -> kattintson az „Uninstall” pontra és kövesse tovább a megjelenő utasításokat.

### ***Kérdések és válaszok***

**Kérdés:** minden telepítési lépést elvégeztem a leírás szerint, de mégsem működik az összeállított rendszer; mi lehet a probléma?

**Válasz:** először húzza ki a webkamera USB-csatlakozását, majd végezze el ismét a telepítési lépéseket.

1. lépés: ismétlje meg a szoftver-telepítést.
2. lépés: ismétlje meg a hardver-telepítést.

### ***Terméktámogatás és személyes információk***

A szükséges kereskedelmi és termékinformációk elérhetők levélben és telefonon:

**HAMA KERESKEDELMI KFT.**

1181. BUDAPEST, Zádor utca 18.

Telefon: 297-1040