

## Εγκατάσταση λογισμικού

### Εγκατάσταση στα Windows XP:

Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή συνδέστε τη μονάδα δισκέτας στη θύρα USB. Τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα.

### Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows XP:

Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα ενόσω ο υπολογιστής λειτουργεί, κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο «Ασφαλής απομάκρυνση υλικού» (σύμβολο με ένα μικρό πράσινο βέλος) στο εικονίδιο SYSTRAY (δίπλα από το ρολόι) και ακυρώστε τη μονάδα δισκέτας θύρας USB => Τερματισμός => OK. Εμφανίζεται το μήνυμα: Μπορείτε πλέον να αφαιρέσετε το υλικό => OK. Μπορείτε πλέον να αποσυνδέσετε τη μονάδα δισκέτας από τη θύρα USB.

Για να διαπιστώσετε αν η μονάδα δισκέτας έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά Έναρξη => Ρυθμίσεις => Πίνακας ελέγχου => Σύστημα => Υλικό => Διαχείριση συσκευών (για να δείτε το εικονίδιο «Σύστημα» ίσως να χρειάζεται να κάνετε κλικ στην «Αλλαγή ως κλασική προβολή»).

Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

### Μονάδες δισκέτας

- MITSUMI USB FDD USB Device ή
- FD-05PUB USB Device

### USB Controller

- Μονάδα δισκέτας Mitsumi (USB) ή
- Μονάδα δισκέτας TEAC (USB)

### Εγκατάσταση στα Windows 2000:

Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή συνδέστε τη μονάδα δισκέτας στη θύρα USB. Τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα.

### Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows 2000:

Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα ενόσω ο υπολογιστής λειτουργεί, κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο «Ασφαλής απομάκρυνση ή εξαγωγή υλικού» (σύμβολο με ένα μικρό πράσινο βέλος) στο εικονίδιο SYSTRAY (δίπλα από το ρολόι) και ακυρώστε τη μονάδα δισκέτας θύρας USB => Απενεργοποίηση => OK. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το υλικό μπορεί πλέον να αφαιρεθεί» => OK. Μπορείτε πλέον να αποσυνδέσετε τη μονάδα δισκέτας από τη θύρα USB.

Στα μενού Έναρξη => Ρυθμίσεις => Πίνακας ελέγχου => Σύστημα => Υλικό => Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν η μονάδα δισκέτας εγκαταστάθηκε σωστά.

Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

### Μονάδες δισκέτας

- Μονάδα δισκέτας High-Capacity

### USB Controller

- Μονάδα δισκέτας Mitsumi (USB) ή
- Μονάδα δισκέτας TEAC (USB)

### Εγκατάσταση στα Windows ME:

Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή συνδέστε τη μονάδα δισκέτας στη θύρα USB. Τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα.

### Σημαντικές επισημάνσεις για τα Windows ME:

Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα ενόσω ο υπολογιστής λειτουργεί, κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο «Ασφαλής απομάκρυνση ή εξαγωγή υλικού» (σύμβολο με ένα μικρό πράσινο βέλος) στο εικονίδιο SYSTRAY (δίπλα από το ρολόι) και ακυρώστε τη μονάδα δισκέτας θύρας USB => Απενεργοποίηση => OK. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το υλικό μπορεί πλέον να αφαιρεθεί» => OK. Μπορείτε πλέον να αποσυνδέσετε τη μονάδα δισκέτας από τη θύρα USB.

Για να διαπιστώσετε αν η μονάδα δισκέτας έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά Έναρξη => Ρυθμίσεις => Πίνακας ελέγχου => Σύστημα => Υλικό => Διαχείριση συσκευών (για να δείτε το εικονίδιο «Σύστημα» ίσως να πρέπει να κάνετε κλικ στην «Προβολή όλων των επιλογών του πίνακα ελέγχου»). Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

### Μονάδες δίσκου

- MITSUMI USB FDD ή
- TEAC FD-05PUB

### Ελεγκτής σειριακού διαύλου (Bus Controller) γενικής χρήσης

- Μονάδα δισκέτας Mitsumi USB ή
- Μονάδα δισκέτας TEAC USB

### Προσοχή:

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα δισκέτας θύρας USB με ένα άλλο λειτουργικό σύστημα από τα παραπάνω, κοιτάξτε προηγούμενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hama.de](http://www.hama.de) αν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν.